

# SCAME PRIZ? INDUSTRIAL? CU INTERBLOCARE AMR SCAME 403.AMR6386-F, 63 A, 3P+E, 380-415 V, 6H, IP67

Scame 403.AMR6386-F este o priz? industrial? cu interblocare mecanic? din seria ADVANCE-GRP[AMR], destinat? integr?rii în sistemul AMR. Referin?a are configura?ia 3P+E, curentul 63 A, tensiunea 380-415 V ?i codificarea 6h.

## Caracteristici tehnice

- Produc?tor: Scame; cod: 403.AMR6386-F; seria ADVANCE-GRP[AMR].
- Destina?ie: priz? industrial? fix?, cu montaj în panou ?i interblocare mecanic?.
- Curent nominal: 63 A; configura?ie: 3P+E.
- Tensiune nominal? publicat?: 380-415 V; pozi?ie orar?: 6h.
- Grade IP declarate: IP66/IP67/IP69; rezisten?? mecanic?: IK10.
- Material: poliester armat cu fibr? de sticl? GRP; contacte din alam? CuZn.
- Racordarea conductoarelor: borne cu ?urub.
- Flan??: 170X380MM; cotele de decupaj ?i fixare se verific? în desenul individual.
- Temperatur? de func?ionare: -40°C/+60°C.
- Încercare cu fir incandescent: GW 960°C; auto-stingere UL94: V0.
- Cot? de lac?t publicat?: ø6,3mm.
- Variant? cu portfuzibil; cartu?ele fuzibile nu sunt furnizate, conform notei produc?torului.
- ?uruburi de fixare din o?el inoxidabil furnizate, conform notei individuale.

## Func?ionare ?i alegere

403.AMR6386-F formeaz? un punct fix de racordare cu interblocare mecanic?. Mecanismul coreleaz? operarea aparatului de comuta?ie cu pozi?ia fi?ei; se respect? secven?a de utilizare din instruc?iunile

modelului, f?r? for?area mecanismului. În sistemul AMR configurat conform manualului, datele energetice ?i parametrii electrici sunt colecta?i ?i pot fi consulta?i prin interfa?a web. Înrolarea dispozitivului, comunica?ia cu serverul ?i regulile de notificare sunt p?r?i ale punerii în func?iune; func?iile sistemului nu se ob?in doar prin racordarea cablului de putere. Pentru portfuzibil, cartu?ele ?i coordonarea protec?iei se aleg separat; fuzibilele nu sunt incluse. Se verific? 63 A, 3P+E, 380-415 V, 6h, cablul ?i etan?area ansamblului pentru gradele IP66/IP67/IP69 declarate.

## Exemple de utilizare

- Integrarea unei prize 403.AMR6386-F la un punct de alimentare al unei linii de produc?ie, dac? circuitul ?i receptorul corespund cu 63 A, 3P+E, 380-415 V ?i 6h. Punerea în func?iune include verificarea interbloc?rii ?i configurarea monitoriz?rii AMR.
- Preg?tirea monitoriz?rii consumului pentru un punct de alimentare al unei linii de produc?ie, cu 403.AMR6386-F. Se aleg separat cartu?ele portfuzibilului ?i se verific? etan?area IP66/IP67/IP69.

## Întreb?ri frecvente

**1. Dup? ce cote se preg?te?te montajul pentru 403.AMR6386-F?**

Flan?a publicat? este 170X380MM. Dimensiunile flan?ei nu se folosesc automat drept decupaj: g?urile, spa?iul posterior ?i fixarea se iau din desenul ?i instruc?iunile referin?ei.

**2. Cum difer? echiparea pentru protec?ie între 403.AMR6386-F ?i 403.AMR6386?**

403.AMR6386-F: portfuzibil, fuzibile neincluse; 403.AMR6386: f?r? portfuzibil. La înlocuire sau integrare se confrunt? toate datele electrice, compatibilitatea mecanic? ?i configura?ia sistemului AMR.

Documenta?ie: https://techsheet.scame.com/infodata/en/403.AMR6386-F.pdf ; manualul sistemului AMR: https://techsheet.scame.com/Download/dms/documenti%20tecnici/foglio%20istruzioni/zp90992-i-1.pdf

Pret: 3.662,11 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/priza-interblocabila-63a-3p-e-6h-380-415v-170x380mm-terminal-cu-surub-cu-interblocaj-mecanic-195673