



TUTONDO MIXER AUDIO/VIDEO 8+1 INTRARI, 6 IESIRI, TUTONDO

Unitatea master pentru controlul și gestionarea video multiroom și sistem audio de radiodifuziune .

MTV816 este echipat cu 8 Audio / Video intrari + 1 intrare audio locale . Administreaza 6 zone care pot fi extinse până la 48 prin adugarea de până la 7 unități de extensie . Unitatea principală este echipată cu un microprocesor puternic care permite controlul digital al tuturor parametrilor zonei atât central prin intermediul panoului frontal și prin unități de control remote .

Funcții suportate : zonă și sursă de on / off , selectarea sursei , control al volumului , bass și treble , echilibru , , intensitate , de somn , de control cu funcție mute pentru sursele A / V echipate cu dispozitive de control cu funcție STIF .

Unitatea de comandă are caracteristici suplimentare care o face extrem de flexibil , de exemplu, Numele cameră personalizare , stereo sau mono configurație de ieșire ; alarme șiptmâna programabile ; management de paginare de la stația de paginare , până la 14 nivele de prioritate programabile referitoare la intrările de gestionare a muzicii , microfoane (paginare generale și mesaje de alarmă) , mesaje pre - înregistrate (pentru furnizarea Informații sau alarme) .

Unitatea principală este echipată cu interfețe Ethernet și RS232 și pot fi controlate prin PC folosind software-ul adecvat sau interfata cu orice sistem avansat de automatizare a casei , este ideal pentru scenarii și evenimente care sunt pornite prin intermediul software-ului sau pur și simplu de trigger programabile .

Caracteristici : - programabil A / V matrice controlate digital, cu un procesor pe 32 de biți . Firmware-ul poate fi actualizat folosind interfata Ethernet . Ceas intern și data sunt actualizate chiar și fără o sursă de alimentare . - Monocromatic LCD grafic cu iluminare reglabilă a culorilor (RGB) . - Controale pe bază de meniu cu taste pentru : OK / Cancel , sus / jos și tastele cursor pentru modificarea setărilor . - Meniurile de Programare protejate prin parolă . - Acces rapid la funcțiile cel mai des folosite prin intermediul panoului frontal : On / Off , selector sursă , de control al volumului . - Limbi suportate: engleză , italiană , germană ,

francez? , spaniol? . - 8 stereo audio AUX intrari (CD , DVD , HD , SAT , radio , etc ...)

Impedanta de intrare 47 KOhm , care cuprinde :

- 6 intrari stereo cu placat cu aur PIN RCA . Sensibilitate selectabil? la 0,5 la 2 V rms .
- 2 intrari stereo cu terminale deta?abile . Sensibilitatea selectabil 1-4.25 V rms .
- 1 intrare audio stereo locale, pentru fiecare zon? . Impedanta de intrare 270 Ohm , sensibilitatea 1-4.25 V rms .
- 6 stereo amplificat ie?irile 11 +11 W RMS pe 4 Ohm sau semnal activ , 12 standard de Vpp de boxe active cu terminale deta?abile .
- 6 Line Out tip de terminale de iesire stereo , 1 V nivelul de RMS .
- 8 intr?ri video compozit .
- 6 ie?iri video compozite .
- 8 prize pentru dispozitive suplimentare de control cu ??func?ie STIF .
- Gestionare automata a DMH44

Pret: 0,00 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/mixer-audio-video-8-1-intrari-6-iesiri-tutondo-19883>