



TUTONDO AMPLIFICATOR MIXER INTEGRAT 100V ,60W, TUTONDO

Amplificator mixer integrat , 100V 60Wrms .

Secțiunea preamplificator cu 5 intrări mixte și 1 de alimentare cu prioritate . - MIC 1 pentru microfon cu prioritate automat asupra intrărilor 2 , 3 , 4 , 5 , echilibrat XLR socket sau DIN 5 pini .

Alimentare Phantom poate fi selectat pe plan intern , selectorul slider pentru chime semnal de avertizare . - MIC 2 pentru microfon , echilibrat XLR 3 pini și jack 6.3mm prize .

Alimentare phantom pot fi selectate intern . - MIC 3/LINE de intrare , selectabil XLR 3 pini și 6,3 mm jack de alimentare sockets. Phantom pot fi selectate pe plan intern . - AUX 1 și AUX 2 intrări , mufele RCA . - Intrare Telefon - alarma , cu prioritate automat pe toate celelalte intrări , conector echilibrat 3-way cu transformator audio , complet cu reglare sensibilitate . - General de control al volumului . - Secțiunea pentru ton de control : bas ± 10 dB , înalte ± 10 dB . - Tipul de semnal de ieșire REC , 2 prize RCA . - PRE semnal de ieșire , RCA , AMPLI IN intrare , RCA , OUT cu out- în pod . - Ieșiri de alimentare : 100V , 70V , 25V , 8 ohmi . - Putere nominală : 60 W , max 90 W . - Putere absorbită : 170 W . - Sensibilitate intrare : - MIC MIC 1 și 2 : 1 mV . - MIC 3/LINE : 1 mV - 200 mV (prin comutator) - AUX 1 și AUX 2 : 200 mV . - Tel / alarmă : reglabil de la 100 mV la 1 V . - Răspuns în frecvență : - MIC și AUX : 60Hz - 15KHz ± 3 dB . - Tel / ceas : 100Hz - 15KHz ± 3 dB . - Alimentare : selectabil 115/230VAC , sau 12 Vdc . Dimensiuni : H88 x W430 x D260 mm . Greutate : 8.6 kg . Culoare : negru

Pret: 0,00 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/amplificator-mixer-integrat-100v-60w-tutondo>