

GEWISS PRIZ? CU TRANSFORMATOR DE SIGURAN?? GEWISS GW66259N, 160 VA, 2P, 20–25 V, IP67

Gewiss GW66259N este o priz? industrial? fix? vertical? 2P, echipat? cu transformator de siguran?? de 160 VA. Fi?a public? ie?irea de 20–25 V ?i frecven?a de 50 Hz. Cutia posterioar? este inclus?.

Caracteristici tehnice

- Produc?tor: Gewiss; cod: GW66259N; gama IB.
- Priz? fix? vertical? 2P, cu transformator de siguran??.
- Putere nominal? a transformatorului: 160 VA; ie?ire publicat?: 20–25 V.
- Curentul formatului de priz? indicat în fi??: 16 A. Aceast? valoare nu înseamn? o ie?ire a transformatorului de 16 A.
- Frecven?? declarat?: 50 Hz.
- Grad de protec?ie: IP67; rezisten?? mecanic?: IK08.
- Temperatur? de func?ionare: -25 +40 °C; culoare violet.
- Cutia posterioar? este inclus?.
- Denumirea oficial? indic? transformarea 230/24 V; tabelul individual public? intervalul de ie?ire 20–25 V.
- Curent nominal al transformatorului de siguran?? în catalogul 67 IB: 6 A; acesta se diferen?iaz? de formatul de priz? de 16 A.
- Cote ale produsului din desenul individual: 103 × 220 × 117 mm (l??ime × în?l?ime × adâncime); cotele de fixare ?i decupajele se verific? separat. Nu reprezint? dimensiunile ambalajului.

Func?ionare ?i alegere

Catalogul 67 IB indic? 6 A pentru transformatorul de siguran?? al variantei 230/24 V. Transformatorul de siguran?? asigur? alimentarea de tensiune redus? pentru un receptor compatibil. Sarcina se dimensioneaz? dup? puterea de 160 VA ?i tensiunea efectiv? de ie?ire, nu dup? formatul de priz? de 16 A. Cutia posterioar? este inclus?. Se verific? schema de alimentare, receptorul, protec?iile ?i închiderea IP67. Montajul ?i exploatarea se efectueaz? dup? schema ?i instruc?iunile variantei cu transformator.

Exemple de utilizare

- Realizarea unui punct fix de tensiune redus? la o sta?ie de testare, cu receptor compatibil cu 20–25 V ?i cu limita de 160 VA. Cutia inclus? se integreaz? dup? desen.
- Înlocuirea unei prize cu transformator 230/24 V pe un circuit proiectat pentru acest tip de alimentare, dup? verificarea protec?iilor ?i a spa?iului de montaj.

Întreb?ri frecvente

1. Se poate alimenta o sarcin? de 16 A la 24 V la GW66259N?

Nu rezult? din fi??. Formatul prizei este 16 A, dar transformatorul are 160 VA. La 24 V, 16 A ar însemna 384 VA, peste aceast? putere nominal?. Se respect? limitele ?i condi?iile produc?torului.

2. Ce tensiune se verific? la receptor pentru GW66259N?

Denumirea oficial? folose?te 230/24 V, iar tabelul public? ie?ire 20–25 V. Receptorul trebuie s? fie compatibil cu tensiunea ?i tipul real de alimentare, în limita de 160 VA.

Documenta?ie: https://www.gewiss.com/ww/en/products/product.1000002.1000076.GW66259N ; fi?? individual?: https://www.gewiss.com/content/gewiss/ww/en/products/product.datasheet.1000002.1000076.GW66259N.pdf ; catalog tehnic: https://www.gewiss.com/content/dam/gwdam/FILE/ZIT/ct_installation_ib_en.pdf

Pret: 574,02 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/priza-industriala-cu-interblocaj-verticala-with-bottom-safety-transformer-2p-16a-230-24v-160va-ip67-211390