

GEWISS PRIZ? INDUSTRIAL? CU INTERBLOCARE GEWISS GW66311N, 16 A, 3P+N+E, 480–500 V, 7H, IP67

Gewiss GW66311N este o priz? industrial? fix? cu interblocare mecanic? din gama IB, în variant? vertical?, f?r? cutie de montaj inclus?. Modelul are 3P+N+E, tensiunea 480–500 V, 50/60 Hz, pozi?ia 7h ?i protec?ia declarat? IP67. Echiparea este SBF, f?r? baz? portfuzibil.

Caracteristici tehnice

- Produc?tor: Gewiss; cod: GW66311N; gama IB.
- Construc?ie: priz? fix? vertical? cu interblocare mecanic?.
- Curent nominal al prizei: 16 A.
- Configura?ia contactelor: 3P+N+E.
- Tensiune declarat? în tabelul individual: 480–500 V; frecven??: 50/60 Hz.
- Pozi?ie orar?: 7h.
- Grad de protec?ie: IP67; rezisten?? mecanic?: IK08.
- Echipare: SBF, f?r? baz? portfuzibil.
- Cutie de montaj posterioar? inclus?: nu.
- Culoare: negru.
- Temperatur? de func?ionare: -25 +40 °C.
- Cote ale produsului reprezentat în desen: 103 × 220 × 133 mm (l??ime × în?l?ime × adâncime). Acestea sunt cote ale produsului, nu ale ambalajului; cotele de fixare se verific? separat.

Func?ionare ?i alegere

Interblocarea permite introducerea ?i scoaterea fi?ei când aparatul de comuta?ie este deschis ?i permite închiderea lui dup? introducerea fi?ei. Aceast? secven?? se respect? la exploatare; pentru lucr?ri se aplic?

procedura de separare ?i verificare a lipsei tensiunii a instala?iei. Varianta SBF nu include baz? portfuzibil. Protec?ia la supracurent se dimensioneaz? ?i se asigur? separat în circuit. Cutia posterioar? nu este inclus?; integrarea necesit? o baz? sau carcas? compatibil?, aleas? dup? cotele produc?torului. Perechea de cuplare se verific? pentru 3P+N+E, 480–500 V, 50/60 Hz ?i 7h. Etan?area IP67 depinde de montajul, garniturile, intr?rile cablurilor ?i închiderea/cuplarea prev?zute de produc?tor.

Exemple de utilizare

- Utilizarea unei prize fixe la un punct de racordare dintr-un atelier de produc?ie, dac? receptorul ?i circuitul proiectat corespund cu 16 A, 3P+N+E, 480–500 V, 50/60 Hz ?i 7h. Cu GW66311N, interblocarea stabile?te secven?a de introducere a fi?ei ?i de comutare.
- Înlocuirea unei prize la un punct de racordare dintr-un atelier de produc?ie cu GW66311N: Cutia posterioar? nu este inclus?; integrarea necesit? o baz? sau carcas? compatibil?, aleas? dup? cotele produc?torului. Se confrunt? desenul mecanic, cablul ?i perechea de cuplare înainte de interven?ie.

Întreb?ri frecvente

1. Ce tensiuni sunt prev?zute pentru GW66311N ?i GW66303N?

GW66311N: tensiunea din tabel 480–500 V; GW66303N: 100–130 V. Difer? ?i pozi?ia orar?: 7h fa?? de 4h. Se alege referin?a care corespunde proiectului; apropierea codurilor nu dovede?te interschimbabilitatea.

2. În ce ordine se cupleaz? ?i se porne?te priza GW66311N?

Se introduce fi?a cu aparatul de comuta?ie deschis. Interblocarea permite închiderea dup? introducere; pentru scoatere, aparatul se deschide înainte de decuplare. Se urmeaz? instruc?iunile de montaj ?i exploatare.

Documenta?ie: https://www.gewiss.com/ww/en/products/product.1000002.1000076.GW66311N ; fi?? individual?: https://www.gewiss.com/content/gewiss/ww/en/products/product.datasheet.1000002.1000076.GW66311N.pdf

Pret: 207,21 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/priza-industriala-cu-interblocaj-verticala-without-bottom-without-fuse-holder-base-3p-n-e-16a-480-500v-50-60hz-7h-ip67-211401