

GEWISS PRIZ? INDUSTRIAL? CU INTERBLOCARE GEWISS GW66818, 32 A, 2P+E, 380–415 V, 9H, IP66

Gewiss GW66818 este o priz? industrial? fix? cu interblocare mecanic? din gama IB, în variant? vertical?, f?r? cutie de montaj inclus?. Modelul are 2P+E, tensiunea 380–415 V, 50/60 Hz, pozi?ia 9h ?i protec?ia declarat? IP66. Echiparea este CBF, cu baz? portfuzibil.

Caracteristici tehnice

- Produc?tor: Gewiss; cod: GW66818; gama IB.
- Construc?ie: priz? fix? vertical? cu interblocare mecanic?.
- Curent nominal al prizei: 32 A.
- Configura?ia contactelor: 2P+E.
- Tensiune declarat? în tabelul individual: 380–415 V; frecven??: 50/60 Hz.
- Pozi?ie orar?: 9h.
- Grad de protec?ie: IP66; rezisten?? mecanic?: > IK10.
- Echipare: CBF, cu baz? portfuzibil.
- Cutie de montaj posterioar? inclus?: nu.
- Culoare: ro?u.
- Temperatur? de func?ionare: -25 +40 °C.
- Tip/dimensiune fuzibil indicat: Ø 10.3x38 mm.
- Variant? Heavy duty; rezisten?? la impact de 20 J la -20 °C, potrivit fi?ei individuale.
- Cote ale produsului reprezentat în desen: 143 × 345 × 154 mm (l??ime × în?l?ime × adâncime). Acestea sunt cote ale produsului, nu ale ambalajului; cotele de fixare se verific? separat.

Func?ionare ?i alegere

Interblocarea permite introducerea ?i scoaterea fi?ei când aparatul de comuta?ie este deschis ?i permite închiderea lui dup? introducerea fi?ei. Aceast? secven?? se respect? la exploatare; pentru lucr?ri se aplic? procedura de separare ?i verificare a lipsei tensiunii a instala?iei. Varianta CBF are baz? portfuzibil. Tipul, calibrul ?i coordonarea fuzibilelor se aleg pentru circuit ?i receptor; prezen?a bazei nu confirm? includerea cartu?elor în livrare. Cutia posterioar? nu este inclus?; integrarea necesit? o baz? sau carcas? compatibil?, aleas? dup? cotele produc?torului. Perechea de cuplare se verific? pentru 2P+E, 380–415 V, 50/60 Hz ?i 9h. Etan?area IP66 depinde de montajul, garniturile, intr?rile cablurilor ?i închiderea/cuplarea prev?zute de produc?tor.

Exemple de utilizare

- Utilizarea unei prize fixe la un punct de racordare dintr-un atelier de produc?ie, dac? receptorul ?i circuitul proiectat corespund cu 32 A, 2P+E, 380–415 V, 50/60 Hz ?i 9h. Cu GW66818, interblocarea stabile?te secven?a de introducere a fi?ei ?i de comutare.
- Înlocuirea unei prize la un punct de racordare dintr-un atelier de produc?ie cu GW66818: Cutia posterioar? nu este inclus?; integrarea necesit? o baz? sau carcas? compatibil?, aleas? dup? cotele produc?torului. Se confrunt? desenul mecanic, cablul ?i perechea de cuplare înainte de interven?ie.

Întreb?ri frecvente

1. Cum difer? echiparea pentru protec?ie la GW66818 ?i GW66552?

GW66818: echiparea pentru protec?ie CBF, cu baz? portfuzibil; GW66552: SBF, f?r? baz? portfuzibil. Se alege referin?a care corespunde proiectului; apropierea codurilor nu dovede?te interschimbabilitatea.

2. În ce ordine se cupleaz? ?i se porne?te priza GW66818?

Se introduce fi?a cu aparatul de comuta?ie deschis. Interblocarea permite închiderea dup? introducere; pentru scoatere, aparatul se deschide înainte de decuplare. Se urmeaz? instruc?iunile de montaj ?i exploatare.

Documenta?ie: https://www.gewiss.com/ww/en/products/product.1000002.1000076.GW66818 ; fi?? individual?: https://www.gewiss.com/content/gewiss/ww/en/products/product.datasheet.1000002.1000076.GW66818.pdf

Pret: 555,66 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/priza-industriala-cu-interblocaj-verticala-without-bottom-for-heavy-duty-use-with-fuse-holder-base-2p-e-32a-380-415v-50-60hz-9h-ip66-211644