

GEWISS PRIZ? INDUSTRIAL? CU INTERBLOCARE GEWISS GW66962, 32 A, 2P+E, 100–130 V, 4H, IP66

Gewiss GW66962 este o priz? industrial? fix? cu interblocare mecanic? din gama IB, în variant? vertical?, cu cutie de montaj inclus?. Modelul are 2P+E, tensiunea 100–130 V, 50/60 Hz, pozi?ia 4h ?i protec?ia declarat? IP66. Echiparea este CBF, cu baz? portfuzibil.

Caracteristici tehnice

- Produc?tor: Gewiss; cod: GW66962; gama IB.
- Construc?ie: priz? fix? vertical? cu interblocare mecanic?.
- Curent nominal al prizei: 32 A.
- Configura?ia contactelor: 2P+E.
- Tensiune declarat? în tabelul individual: 100–130 V; frecven??: 50/60 Hz.
- Pozi?ie orar?: 4h.
- Grad de protec?ie: IP66; rezisten?? mecanic?: > IK10.
- Echipare: CBF, cu baz? portfuzibil.
- Cutie de montaj posterioar? inclus?: da.
- Culoare: galben.
- Temperatur? de func?ionare: -25 +40 °C.
- Tip/dimensiune fuzibil indicat: Ø 10.3x38 mm.
- Cote ale produsului reprezentat în desen: 143 × 345 × 179 mm (l??ime × în?l?ime × adâncime). Acestea sunt cote ale produsului, nu ale ambalajului; cotele de fixare se verific? separat.

Func?ionare ?i alegere

Interblocarea permite introducerea ?i scoaterea fi?ei când aparatul de comuta?ie este deschis ?i permite închiderea lui dup? introducerea fi?ei. Aceast? secven?? se respect? la exploatare; pentru lucr?ri se aplic? procedura de separare ?i verificare a lipsei tensiunii a instala?iei. Varianta CBF are baz? portfuzibil. Tipul, calibrul ?i coordonarea fuzibilelor se aleg pentru circuit ?i receptor; prezen?a bazei nu confirm? includerea cartu?elor în livrare. Cutia posterioar? este inclus? pentru aceast? referin??. Perechea de cuplare se verific? pentru 2P+E, 100–130 V, 50/60 Hz ?i 4h. Etan?area IP66 depinde de montajul, garniturile, intr?rile cablurilor ?i închiderea/cuplarea prev?zute de produc?tor.

Exemple de utilizare

- Utilizarea unei prize fixe la un post de lucru cu oprire local? a aliment?rii, dac? receptorul ?i circuitul proiectat corespund cu 32 A, 2P+E, 100–130 V, 50/60 Hz ?i 4h. Cu GW66962, interblocarea stabile?te secven?a de introducere a fi?ei ?i de comutare.
- Recep?ia unui punct GW66962 destinat pentru un post de lucru cu oprire local? a aliment?rii: se verific? secven?a de interblocare, închiderea IP66, marcajul 4h ?i integrarea variantei CBF, cu baz? portfuzibil.

Întreb?ri frecvente

1. Ce configura?ii de contacte au GW66962 ?i GW66963?

GW66962: contactele 2P+E; GW66963: 3P+E. Se alege referin?a care corespunde proiectului; apropierea codurilor nu dovede?te interschimbabilitatea.

2. În ce ordine se cupleaz? ?i se porne?te priza GW66962?

Se introduce fi?a cu aparatul de comuta?ie deschis. Interblocarea permite închiderea dup? introducere; pentru scoatere, aparatul se deschide înainte de decuplare. Se urmeaz? instruc?iunile de montaj ?i exploatare.

Documenta?ie: https://www.gewiss.com/ww/en/products/product.1000002.1000076.GW66962 ; fi?? individual?: https://www.gewiss.com/content/gewiss/ww/en/products/product.datasheet.1000002.1000076.GW66962.pdf

Pret: 592,39 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/priza-industriala-cu-interblocaj-verticala-with-bottom-with-fuse-holder-base-2p-e-32a-100-130v-50-60hz-4h-ip66-211707