

GEWISS PRIZ? INDUSTRIAL? CU INTERBLOCARE GEWISS GW66985, 32 A, 2P+E, 100–130 V, 4H, IP66

Gewiss GW66985 este o priz? industrial? fix? cu interblocare mecanic? din gama IB, în variant? vertical?, cu cutie de montaj inclus?. Modelul are 2P+E, tensiunea 100–130 V, 50/60 Hz, pozi?ia 4h ?i protec?ia declarat? IP66. Echiparea este spa?iu pentru aparate modulare, 6 module.

Caracteristici tehnice

- Produc?tor: Gewiss; cod: GW66985; gama IB.
- Construc?ie: priz? fix? vertical? cu interblocare mecanic?.
- Curent nominal al prizei: 32 A.
- Configura?ia contactelor: 2P+E.
- Tensiune declarat? în tabelul individual: 100–130 V; frecven??: 50/60 Hz.
- Pozi?ie orar?: 4h.
- Grad de protec?ie: IP66; rezisten?? mecanic?: > IK10.
- Echipare: spa?iu pentru aparate modulare, 6 module.
- Cutie de montaj posterioar? inclus?: da.
- Culoare: galben.
- Temperatur? de func?ionare: -25 +40 °C.
- Variant? Heavy duty; rezisten?? la impact de 20 J la -20 °C, potrivit fi?ei individuale.
- Cote ale produsului reprezentat în desen: 143 × 345 × 179 mm (l??ime × în?l?ime × adâncime). Acestea sunt cote ale produsului, nu ale ambalajului; cotele de fixare se verific? separat.

Func?ionare ?i alegere

Interblocarea permite introducerea ?i scoaterea fi?ei când aparatul de comuta?ie este deschis ?i permite închiderea lui dup? introducerea fi?ei. Aceast? secven?? se respect? la exploatare; pentru lucr?ri se aplic? procedura de separare ?i verificare a lipsei tensiunii a instala?iei. Modelul ofer? spa?iu pentru aparate modulare de 6 module. Aceast? rezerv? nu înseamn? c? protec?iile modulare sunt deja montate; se proiecteaz? echiparea necesar?. Cutia posterioar? este inclus? pentru aceast? referin??. Perechea de cuplare se verific? pentru 2P+E, 100–130 V, 50/60 Hz ?i 4h. Etan?area IP66 depinde de montajul, garniturile, intr?rile cablurilor ?i închiderea/cuplarea prev?zute de produc?tor.

Exemple de utilizare

- Realizarea unei conexiuni deta?abile la un echipament relocabil conectat la un punct fix, folosind GW66985 ?i o fi?? pereche verificat? pentru 2P+E, 100–130 V, 50/60 Hz ?i 4h. Curentul receptorului trebuie s? respecte limita 32 A.
- Preg?tirea montajului GW66985 pentru un echipament relocabil conectat la un punct fix, cu verificarea spa?iului disponibil de 143 × 345 × 179 mm. Cutia posterioar? este inclus? pentru aceast? referin??.

Întreb?ri frecvente

1. Ce limite electrice trebuie corelate la folosirea lui GW66985?

Curentul prizei este 32 A, tensiunea din tabel 100–130 V, frecven?a 50/60 Hz, iar codificarea de cuplare 4h. Aceste valori se verific? împreun? cu schema 2P+E, protec?iile ?i condi?iile de instalare.

2. Ce curent al prizei trebuie comparat la GW66985 ?i GW66866?

GW66985: curentul prizei In 32 A; GW66866: 58 A. Difer? ?i curentul formatului constructiv: 32 A fa?? de 63 A. Se alege referin?a care corespunde proiectului; apropierea codurilor nu dovede?te interschimbabilitatea.

Documenta?ie: https://www.gewiss.com/ww/en/products/product.1000002.1000076.GW66985 ; fi?? individual?: https://www.gewiss.com/content/gewiss/ww/en/products/product.datasheet.1000002.1000076.GW66985.pdf

Pret: 537,29 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/priza-industriala-cu-interblocaj-verticala-with-bottom-for-mounting-modular-devices-for-heavy-duty-use-2p-e-32a-100-130v-50-60hz-4h-ip66-211730