

GEWISS PRIZ? INDUSTRIAL? CU INTERBLOCARE GEWISS GW66986, 32 A, 3P+E, 100–130 V, 4H, IP66

Gewiss GW66986 este o priz? industrial? fix? cu interblocare mecanic? din gama IB, în variant? vertical?, cu cutie de montaj inclus?. Modelul are 3P+E, tensiunea 100–130 V, 50/60 Hz, pozi?ia 4h ?i protec?ia declarat? IP66. Echiparea este spa?iu pentru aparate modulare, 6 module.

Caracteristici tehnice

- Produc?tor: Gewiss; cod: GW66986; gama IB.
- Construc?ie: priz? fix? vertical? cu interblocare mecanic?.
- Curent nominal al prizei: 32 A.
- Configura?ia contactelor: 3P+E.
- Tensiune declarat? în tabelul individual: 100–130 V; frecven??: 50/60 Hz.
- Pozi?ie orar?: 4h.
- Grad de protec?ie: IP66; rezisten?? mecanic?: > IK10.
- Echipare: spa?iu pentru aparate modulare, 6 module.
- Cutie de montaj posterioar? inclus?: da.
- Culoare: galben.
- Temperatur? de func?ionare: -25 +40 °C.
- Variant? Heavy duty; rezisten?? la impact de 20 J la -20 °C, potrivit fi?ei individuale.
- Cote ale produsului reprezentat în desen: 143 × 345 × 179 mm (l??ime × în?l?ime × adâncime). Acestea sunt cote ale produsului, nu ale ambalajului; cotele de fixare se verific? separat.

Func?ionare ?i alegere

Interblocarea permite introducerea ?i scoaterea fi?ei când aparatul de comuta?ie este deschis ?i permite închiderea lui dup? introducerea fi?ei. Aceast? secven?? se respect? la exploatare; pentru lucr?ri se aplic? procedura de separare ?i verificare a lipsei tensiunii a instala?iei. Modelul ofer? spa?iu pentru aparate modulare de 6 module. Aceast? rezerv? nu înseamn? c? protec?iile modulare sunt deja montate; se proiecteaz? echiparea necesar?. Cutia posterioar? este inclus? pentru aceast? referin??. Perechea de cuplare se verific? pentru 3P+E, 100–130 V, 50/60 Hz ?i 4h. Etan?area IP66 depinde de montajul, garniturile, intr?rile cablurilor ?i închiderea/cuplarea prev?zute de produc?tor.

Exemple de utilizare

- Realizarea unei conexiuni deta?abile la o zon? de mentenan?? cu alimentare local?, folosind GW66986 ?i o fi?? pereche verificat? pentru 3P+E, 100–130 V, 50/60 Hz ?i 4h. Curentul receptorului trebuie s? respecte limita 32 A.
- Înlocuirea unei prize la o zon? de mentenan?? cu alimentare local? cu GW66986: Cutia posterioar? este inclus? pentru aceast? referin??. Se confrunt? desenul mecanic, cablul ?i perechea de cuplare înainte de interven?ie.

Întreb?ri frecvente

1. Ce schem? de conectare diferen?iaz? GW66986 ?i GW66985?

GW66986: contactele 3P+E; GW66985: 2P+E. Se alege referin?a care corespunde proiectului; apropierea codurilor nu dovede?te interschimbabilitatea.

2. Ce protec?ie la supracurent ofer? echiparea lui GW66986?

Modelul ofer? spa?iu pentru aparate modulare de 6 module. Aceast? rezerv? nu înseamn? c? protec?iile modulare sunt deja montate; se proiecteaz? echiparea necesar?.

Documenta?ie: https://www.gewiss.com/ww/en/products/product.1000002.1000076.GW66986 ; fi?? individual?: https://www.gewiss.com/content/gewiss/ww/en/products/product.datasheet.1000002.1000076.GW66986.pdf

Pret: 597,03 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/priza-industriala-cu-interblocaj-verticala-with-bottom-for-mounting-modular-devices-for-heavy-duty-use-3p-e-32a-100-130v-50-60hz-4h-ip66-211731