

LEGRAND PRIZ? INDUSTRIAL? MOBIL? LEGRAND HYPRA 059488, 63 A, 3P+N+E, 380–415 V, IP66/67-55

Legrand 059488 din gama Hypra este o priz? industrial? mobil? de 63 A, cu configura?ie 3P+N+E, pentru 380–415 V c.a. la 50/60 Hz. Nota?ia IP66/67-55 descrie etan?area în condi?iile de închidere ?i cuplare precizate de produc?tor.

Caracteristici tehnice

- Produc?tor: Legrand; referin?? 059488; gama Hypra, execu?ie din plastic.
- Tip: priz? industrial? mobil?.
- Curent nominal: 63 A; configura?ie 3P+N+E.
- Tensiune: 380–415 V c.a.; frecven?? 50/60 Hz, conform tabelului de selec?ie.
- Conexiuni prin borne cu ?urub; ?uruburi de racordare captive.
- ?uruburi exterioare captive din o?el inoxidabil, conform caracteristicilor gamei.
- Rezisten?? mecanic?: IK09.
- IP55 garantat cu clapeta închis? pe fi?? sau, în stare necuplat?, cu clapeta închis?. IP66/IP67 se ob?ine prin blocarea inelului, cu produse pereche IP66/67-55, conform fi?ei tehnice.
- Mas? publicat? pentru configura?ie: 910 g.
- Domeniul de prindere a cablului indicat în desen: diametru 20,5–32 mm.
- Cuplu de strângere al bornelor: 2–2,2 Nm pentru faz? ?i protec?ie, conform tabelului de racordare; pentru circuitul pilot se verific? valorile distincte din documenta?ie.

Func?ionare ?i alegere

Realizeaz? cap?tul de priz? al unui cablu de alimentare sau al unei conexiuni demontabile. Se confrunt? curentul, tensiunea, frecven?a, configura?ia ?i codificarea orar? a perechii. Receptorul poate utiliza contactul

neutru distinct de protec?ie. Blocarea inelului, starea garniturilor ?i închiderea clapetei se verific? potrivit condi?iilor IP din fi??. Conectorul nu înlocuie?te aparatele de protec?ie sau comanda circuitului. Documenta?ia prezint? ?i circuitul pilot pentru comandarea întreruperii prin contactor; cablarea auxiliar? ?i aparatele externe se stabilesc dup? schema instala?iei, f?r? a confunda pilotul cu o protec?ie autonom?.

Exemple de utilizare

- Realizarea unei conexiuni demontabile la cap?tul cablului pentru un panou de racordare al unui atelier, cu 059488, într-un circuit proiectat pentru 63 A, 3P+N+E, 380–415 V ?i 50/60 Hz. Se verific? perechea ?i condi?iile de blocare a inelului.
- Verificarea unei conexiuni dup? mentenan?? la un panou de racordare al unui atelier. Pentru modelul 059488 se confrunt? fixarea cablului, garniturile ?i închiderea prev?zut? pentru ansamblul Hypra.

Întreb?ri frecvente

1. Ce diferen?? exist? între 059488 ?i 053081 privind curentul nominal?

059488: 63 A; 053081: 32 A. Alegerea se face dup? schema receptorului, caracteristicile perechii ?i montaj, cu verificarea tuturor datelor, nu doar a acestei diferen?e.

2. Ce se verific? la înlocuirea referin?ei 059488?

Se confrunt? 63 A, 3P+N+E, 380–415 V ?i 50/60 Hz, codificarea orar?, fixarea mecanic? ?i domeniul cablului. Configura?ia de contacte trebuie s? corespund? receptorului ?i perechii de cuplare.

Documenta?ie: https://assets.legrand.com/pim/NP-FT-GT/F00130EN-07.pdf ; tabel de selec?ie: https://assets.legrand.com/pim/DOCUMENT/CB2022_2023NL_lr-p546.pdf

Pret: 431,63 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/priza-mobila-hypra-ip66-67-55-380-415-v-63-a-3p-n-e-230562