

LEGRAND* PRIZ? INDUSTRIAL? MOBIL? LEGRAND P17 TEMPRA PRO 555419, 32 A, 3P+N+E, 380–415 V, IP66/67

Legrand 555419 este o priz? industrial? mobil? din gama P17 Tempra Pro, pentru 32 A, 3P+N+E ?i 380–415 V c.a. la 50/60 Hz.

Caracteristici tehnice

- Produc?tor: Legrand; referin?? 555419; gama P17 Tempra Pro.
- Tip: priz? industrial? mobil?.
- Curent nominal: 32 A; configura?ie: 3P+N+E, 5 contacte în total.
- Tensiune nominal?: 380–415 V c.a.; frecven??: 50/60 Hz, conform tabelului de selec?ie.
- Grade de protec?ie: IP66/IP67.
- Material carcas?: poliamid? PA6; rezisten?? mecanic? IK09.
- Configura?ie cu trei contacte de faz?, neutru ?i contact de protec?ie.
- Presetup? integrat? cu sistem de fixare a cablului.
- Borne cu ?urub; cablul ?i strângerea se verific? în tabelul de racordare al produc?torului.
- Închidere a corpului prin sfert de tur?, cu lamel? de blocare, conform instruc?iunilor gamei.
- Cote maxime din desen pentru configura?ia indicat?: l??ime 100 mm, lungime 205 mm, a treia cot? 110.5 mm; se verific? separat domeniul cablului.

Func?ionare ?i alegere

Prime?te o fi?? industrial? compatibil? la cap?tul unui cablu de alimentare; cu fi?a potrivit? poate forma o conexiune demontabil? sau un prelungitor. Perechea de cuplare se verific? dup? curent, tensiune, frecven??, num?rul ?i geometria contactelor, inclusiv codificarea orar? marcat? pe aparate. Sec?iunea conductorilor, diametrul cablului ?i cuplurile de strângere se aleg din tabelul de racordare. Gradele IP cer montajul,

garniturile ?i închiderea prev?zute de produc?tor. Protec?iile circuitului se dimensioneaz? separat.

Exemple de utilizare

- Realizarea cap?tului de priz? al unui cablu de alimentare pentru un post de mentenan?? cu receptor demontabil, cu 555419, atunci când proiectul cere 32 A, 3P+N+E, 380–415 V ?i 50/60 Hz. Se verific? perechea de cuplare ?i traseul cablului.
- Adaptarea amplas?rii unui post de lucru la un post de mentenan?? cu receptor demontabil. Modelul 555419 se alege dup? schema receptorului, inclusiv necesitatea conductorului neutru.

Întreb?ri frecvente

1. Cum difer? curentul nominal la Legrand 555419 fa?? de 555309?

555419: 32 A; 555309: 16 A. La înlocuire se confrunt? toate caracteristicile electrice ?i mecanice; aceast? diferen?? nu este singurul criteriu de compatibilitate.

2. Ce se verific? înainte de cuplarea modelului 555419?

Perechea trebuie s? corespund? cu 32 A, 3P+N+E, 380–415 V ?i 50/60 Hz, precum ?i cu geometria ?i pozi?ia orar? marcate. Se verific? ?i închiderea ansamblului, cablul ?i protec?iile circuitului.

Documenta?ie: https://assets.legrand.com/pim/NP-FT-GT/F01811EN-03.pdf ; tabel de selec?ie: https://assets.legrand.com/pim/DOCUMENT/brochure_p17_tempra_okt2016_nl_1.pdf

Pret: 60,36 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/priza-mobila-p17-ip66-67-380-415-v-32-a-3p-n-e-230586