

LEGRAND PRIZ? INDUSTRIAL? CU INTERAX UNIFICAT LEGRAND HYPRA 051151, 16 A, 3P+N+E, 380–415 V, IP66/67-55

Legrand 051151 din gama Hypra este o priz? industrial? cu interax unificat de 16 A, cu configura?ie 3P+N+E, pentru 380–415 V c.a. la 50/60 Hz. Nota?ia IP66/67-55 descrie etan?area în condi?iile de închidere ?i cuplare precizate de produc?tor.

Caracteristici tehnice

- Produc?tor: Legrand; referin?? 051151; gama Hypra, execu?ie din plastic.
- Tip: priz? industrial? cu interax unificat.
- Curent nominal: 16 A; configura?ie 3P+N+E.
- Tensiune: 380–415 V c.a.; frecven?? 50/60 Hz, conform tabelului de selec?ie.
- Conexiuni prin borne cu ?urub; ?uruburi de racordare captive.
- ?uruburi exterioare captive din o?el inoxidabil, conform caracteristicilor gamei.
- Rezisten?? mecanic?: IK09.
- IP55 garantat cu clapeta închis? pe fi?? sau, în stare necuplat?, cu clapeta închis?. IP66/IP67 se ob?ine prin blocarea inelului, cu produse pereche IP66/67-55, conform fi?ei tehnice.
- Mas? publicat? pentru configura?ie: 195 g.
- Flan?? 84 × 84 mm; interax de fixare 70 × 70 mm. Flan?a nu reprezint? diametrul decupajului.
- Cuplu de strângere al bornelor: 0,7–1 Nm, conform tabelului de racordare; pentru circuitul pilot se verific? valorile distincte din documenta?ie.

Func?ionare ?i alegere

Interaxul unificat faciliteaz? integrarea în panou, dar nu elimin? verificarea diametrului de decupaj, adâncimii ?i elementelor de fixare. Se confrunt? curentul, tensiunea, frecven?a, configura?ia ?i codificarea orar? a

perechii. Receptorul poate utiliza contactul neutru distinct de protec?ie. Blocarea inelului, starea garniturilor ?i închiderea clapetei se verific? potrivit condi?iilor IP din fi??. Conectorul nu înlocuie?te aparatele de protec?ie sau comanda circuitului.

Exemple de utilizare

- Refacerea unui punct de racordare cu interax unificat pentru o celul? de produc?ie cu receptor demontabil, cu 051151, într-un circuit proiectat pentru 16 A, 3P+N+E, 380–415 V ?i 50/60 Hz. Se verific? perechea ?i condi?iile de blocare a inelului.
- Revizuirea traseului de alimentare la o celul? de produc?ie cu receptor demontabil. Pentru modelul 051151 se confrunt? flan?a, decupajul ?i spa?iul posterior al panoului.

Întreb?ri frecvente

1. Ce diferen?? exist? între 051151 ?i 051150 privind configura?ia contactelor?

051151: 3P+N+E; 051150: 3P+E. Alegerea se face dup? schema receptorului, caracteristicile perechii ?i montaj, cu verificarea tuturor datelor, nu doar a acestei diferen?e.

2. Ce reprezint? interaxul unificat la 051151?

G?urile de fixare sunt dispuse la 70 × 70 mm, pe o flan?? de 84 × 84 mm. Diametrul decupajului ?i spa?iul de cablare se verific? separat; aceste dou? cote nu sunt interschimbabile.

Documenta?ie: https://assets.legrand.com/pim/NP-FT-GT/F00130EN-07.pdf ; tabel de selec?ie: https://assets.legrand.com/pim/DOCUMENT/CB2022_2023NL_lr-p546.pdf

Pret: 339,36 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/panou-montaj-priza-fixing-centre-hypra-ip66-67-55-380-415-v-16-a-3p-n-e-231253