

LEGRAND FI?? INDUSTRIAL? DREAPT? LEGRAND HYPRA 059447, 63 A, 3P+E, 380–415 V, IP66/67-55

Legrand 059447 din gama Hypra este o fi?? industrial? dreapt? de 63 A, cu configura?ie 3P+E, pentru 380–415 V c.a. la 50/60 Hz. Nota?ia IP66/67-55 descrie etan?area în condi?iile de închidere ?i cuplare precizate de produc?tor.

Caracteristici tehnice

- Produc?tor: Legrand; referin?? 059447; gama Hypra, execu?ie din plastic.
- Tip: fi?? industrial? dreapt?.
- Curent nominal: 63 A; configura?ie 3P+E.
- Tensiune: 380–415 V c.a.; frecven?? 50/60 Hz, conform tabelului de selec?ie.
- Conexiuni prin borne cu ?urub; ?uruburi de racordare captive.
- ?uruburi exterioare captive din o?el inoxidabil, conform caracteristicilor gamei.
- Rezisten?? mecanic?: IK09.
- IP55 garantat cu clapeta închis? pe fi?? sau, în stare necuplat?, cu clapeta închis?. IP66/IP67 se ob?ine prin blocarea inelului, cu produse pereche IP66/67-55, conform fi?ei tehnice.
- Mas? publicat? pentru configura?ie: 680 g.
- Domeniul de prindere a cablului indicat în desen: diametru 18,5–29 mm.
- Cuplu de strângere al bornelor: 2–2,2 Nm pentru faz? ?i protec?ie, conform tabelului de racordare; pentru circuitul pilot se verific? valorile distincte din documenta?ie.

Func?ionare ?i alegere

Se monteaz? pe cablul receptorului ?i se cupleaz? cu priza industrial? corespunz?toare. Se confrunt? curentul, tensiunea, frecven?a, configura?ia ?i codificarea orar? a perechii. Configura?ia nu ofer? un contact neutru

suplimentar. Blocarea inelului, starea garniturilor ?i închiderea clapetei se verific? potrivit condi?iilor IP din fi??. Conectorul nu înlocuie?te aparatele de protec?ie sau comanda circuitului. Documenta?ia prezint? ?i circuitul pilot pentru comandarea întreruperii prin contactor; cablarea auxiliar? ?i aparatele externe se stabilesc dup? schema instala?iei, f?r? a confunda pilotul cu o protec?ie autonom?.

Exemple de utilizare

- Echiparea cablului unui receptor pentru o celul? de produc?ie cu receptor demontabil, cu 059447, într-un circuit proiectat pentru 63 A, 3P+E, 380–415 V ?i 50/60 Hz. Se verific? perechea ?i condi?iile de blocare a inelului.
- Preg?tirea unui punct de rezerv? la o celul? de produc?ie cu receptor demontabil. Pentru modelul 059447 se confrunt? fixarea cablului, garniturile ?i închiderea prev?zut? pentru ansamblul Hypra.

Întreb?ri frecvente

1. Ce diferen?? exist? între 059447 ?i 059448 privind configura?ia contactelor?

059447: 3P+E; 059448: 3P+N+E. Alegerea se face dup? schema receptorului, caracteristicile perechii ?i montaj, cu verificarea tuturor datelor, nu doar a acestei diferen?e.

2. Circuitul pilot al sistemului cu 059447 întrerupe singur puterea?

Schema produc?torului folose?te pilotul pentru comanda întreruperii circuitului prin contactor. Sunt necesare cablarea ?i aparatele externe adecvate; contactul auxiliar nu este un întreruptor autonom de putere.

Documenta?ie: https://assets.legrand.com/pim/NP-FT-GT/F00130EN-07.pdf ; tabel de selec?ie: https://assets.legrand.com/pim/DOCUMENT/CB2022_2023NL_lr-p546.pdf

Pret: 598,46 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/stecher-drept-hypra-ip66-67-55-380-415-v-63-a-3p-e-235976