

LEGRAND FI?? FIX? DE ALIMENTARE APARENT? LEGRAND HYPRA 053090, 32 A, 3P+E, 380–415 V, IP66/67-55

Legrand 053090 din gama Hypra este o fi?? fix? de alimentare aparent? de 32 A, cu configura?ie 3P+E, pentru 380–415 V c.a. la 50/60 Hz. Nota?ia IP66/67-55 descrie etan?area în condi?iile de închidere ?i cuplare precizate de produc?tor.

Caracteristici tehnice

- Produc?tor: Legrand; referin?? 053090; gama Hypra, execu?ie din plastic.
- Tip: fi?? fix? de alimentare aparent?.
- Curent nominal: 32 A; configura?ie 3P+E.
- Tensiune: 380–415 V c.a.; frecven?? 50/60 Hz, conform tabelului de selec?ie.
- Conexiuni prin borne cu ?urub; ?uruburi de racordare captive.
- ?uruburi exterioare captive din o?el inoxidabil, conform caracteristicilor gamei.
- Rezisten?? mecanic?: IK09.
- IP55 garantat cu clapeta închis? pe fi?? sau, în stare necuplat?, cu clapeta închis?. IP66/IP67 se ob?ine prin blocarea inelului, cu produse pereche IP66/67-55, conform fi?ei tehnice.
- Mas? publicat? pentru configura?ie: 370 g.
- Intrare fix? tip fi??, montat? aparent ?i înclinat? conform desenului; se alimenteaz? prin priz? mobil? compatibil?.
- Cuplu de strângere al bornelor: 0,7–1 Nm, conform tabelului de racordare; pentru circuitul pilot se verific? valorile distincte din documenta?ie.

Func?ionare ?i alegere

Asigur? intrarea aliment?rii în aparat, cu contacte tip fi??; perechea de alimentare este o priz? mobil?, nu o fi?? de cablu. Se confrunt? curentul, tensiunea, frecven?a, configura?ia ?i codificarea orar? a perechii. Configura?ia nu ofer? un contact neutru suplimentar. Blocarea inelului, starea garniturilor ?i închiderea clapetei se verific? potrivit condi?iilor IP din fi??. Conectorul nu înlocuie?te aparatele de protec?ie sau comanda circuitului.

Exemple de utilizare

- Realizarea intr?rii de alimentare a unui aparat pentru o distribu?ie local? pentru utilaje, cu 053090, într-un circuit proiectat pentru 32 A, 3P+E, 380–415 V ?i 50/60 Hz. Se verific? perechea ?i condi?iile de blocare a inelului.
- Recep?ia etan??rii unei conexiuni la o distribu?ie local? pentru utilaje. Pentru modelul 053090 se confrunt? fixarea cablului, garniturile ?i închiderea prev?zut? pentru ansamblul Hypra.

Întreb?ri frecvente

1. Ce diferen?? exist? între 053090 ?i 051190 privind curentul nominal?

053090: 32 A; 051190: 16 A. Alegerea se face dup? schema receptorului, caracteristicile perechii ?i montaj, cu verificarea tuturor datelor, nu doar a acestei diferen?e.

2. Ce se verific? la înlocuirea referin?ei 053090?

Se confrunt? 32 A, 3P+E, 380–415 V ?i 50/60 Hz, codificarea orar?, fixarea mecanic? ?i domeniul cablului. Configura?ia de contacte trebuie s? corespund? receptorului ?i perechii de cuplare.

Documenta?ie: https://assets.legrand.com/pim/NP-FT-GT/F00130EN-07.pdf ; tabel de selec?ie: https://assets.legrand.com/pim/DOCUMENT/CB2022_2023NL_lr-p546.pdf

Pret: 316,66 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/surface-appliance-stecher-fisa-hypra-ip66-67-55-380-415-v-32-a-3p-e-236101