

LEGRAND PRIZ? INDUSTRIAL? APARENT? LEGRAND HYPRA 059438, 63 A, 3P+N+E, 380–415 V, IP66/67-55

Legrand 059438 din gama Hypra este o priz? industrial? aparent? de 63 A, cu configura?ie 3P+N+E, pentru 380–415 V c.a. la 50/60 Hz. Nota?ia IP66/67-55 descrie etan?area în condi?iile de închidere ?i cuplare precizate de produc?tor.

Caracteristici tehnice

- Produc?tor: Legrand; referin?? 059438; gama Hypra, execu?ie din plastic.
- Tip: priz? industrial? aparent?.
- Curent nominal: 63 A; configura?ie 3P+N+E.
- Tensiune: 380–415 V c.a.; frecven?? 50/60 Hz, conform tabelului de selec?ie.
- Conexiuni prin borne cu ?urub; ?uruburi de racordare captive.
- ?uruburi exterioare captive din o?el inoxidabil, conform caracteristicilor gamei.
- Rezisten?? mecanic?: IK09.
- IP55 garantat cu clapeta închis? pe fi?? sau, în stare necuplat?, cu clapeta închis?. IP66/IP67 se ob?ine prin blocarea inelului, cu produse pereche IP66/67-55, conform fi?ei tehnice.
- Mas? publicat? pentru configura?ie: 1700 g.
- Cuplu de strângere al bornelor: 2–2,2 Nm pentru faz? ?i protec?ie, conform tabelului de racordare; pentru circuitul pilot se verific? valorile distincte din documenta?ie.

Func?ionare ?i alegere

Asigur? un punct fix de distribu?ie, cu montaj aparent; se p?streaz? spa?iul pentru capac, cuplare ?i racordarea cablurilor. Se confrunt? curentul, tensiunea, frecven?a, configura?ia ?i codificarea orar? a perechii. Receptorul poate utiliza contactul neutru distinct de protec?ie. Blocarea inelului, starea garniturilor

?i închiderea clapetei se verific? potrivit condi?iilor IP din fi??. Conectorul nu înlocuie?te aparatele de protec?ie sau comanda circuitului. Documenta?ia prezint? ?i circuitul pilot pentru comandarea întreruperii prin contactor; cablarea auxiliar? ?i aparatele externe se stabilesc dup? schema instala?iei, f?r? a confunda pilotul cu o protec?ie autonom?.

Exemple de utilizare

- Instalarea unui punct fix de alimentare aparent pentru un ansamblu industrial cu aliment?ri identificate, cu 059438, într-un circuit proiectat pentru 63 A, 3P+N+E, 380–415 V ?i 50/60 Hz. Se verific? perechea ?i condi?iile de blocare a inelului.
- Înlocuirea unui conector cu carcasa deteriorat? la un ansamblu industrial cu aliment?ri identificate. Pentru modelul 059438 se confrunt? fixarea cablului, garniturile ?i închiderea prev?zut? pentru ansamblul Hypra.

Întreb?ri frecvente

1. Ce diferen?? exist? între 059438 ?i 059428 privind tipul de racordare?

059438: priz? industrial? aparent?; 059428: priz? industrial? înclinat? pentru tablou. Alegerea se face dup? schema receptorului, caracteristicile perechii ?i montaj, cu verificarea tuturor datelor, nu doar a acestei diferen?e.

2. Circuitul pilot al sistemului cu 059438 întrerupe singur puterea?

Schema produc?torului folose?te pilotul pentru comanda întreruperii circuitului prin contactor. Sunt necesare cablarea ?i aparatele externe adecvate; contactul auxiliar nu este un întreruptor autonom de putere.

Documenta?ie: https://assets.legrand.com/pim/NP-FT-GT/F00130EN-07.pdf ; tabel de selec?ie: https://assets.legrand.com/pim/DOCUMENT/CB2022_2023NL_lr-p546.pdf

Pret: 897,13 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/priza-aparenta-hypra-ip66-67-55-380-415-v-63-a-3p-n-e-plastic-236144