

HAGER DETECTOR MI?CARE MONTAJ APARENT IP55 200° ALB

Arhitectur?
Tip de montaj: Aparent
Func?ii
????????? ??? ?????????, ??????? ? ????????????? ??????????
2 moduri de operare: comutare temporizat? sau modul puls
Principalele caracteristici electrice
Frecven??: 50/60 Hz
Tensiune nominal? de regim curent alternativ: 230 V
Voltaj
Tensiune lucru: 230 V
Curent electric
Comutator (ohmic): max 16 A
Putere
Sarcina max. a l?mpilor cu fluorescen??: 290 W
Consum energie (standby): 1,2 W
Putere de iluminare becuri cu incandescen??: 1500 W
cerin?? intrinsec? de energie sc?zut?
???????????????? ????????? ????????? ? ?????????? ????? ? ??????????? ?? ??????????? ? ???????
Capac, u??
? ???????????? ??????? ??? ??????????? ??????? ??????
Surs? de alimentare
Tensiune de alimentare: 230 V +10% / -15%
Detector
Raza max. de ac?iune frontal?: 16 m
Raza max. de ac?iune lateral?: 6 m
Unghi de inregistrare: 200 °
Unghi de detec?ie: 200 °

Zon? detec?ie, la nivelul podelei: ? 16 m
Diameteu zon? detec?ie podea: 16 m
Materiale
Culoare: alb
Dimensiuni
In?l?imea produsului instalat: 2,5 m
In?l?ime de instalare recomandat?: 2,5 m
Control iluminare
Plaj? de m?surare a luminozit??ii: 5/1000 Lux
cu balast electronic: 580 W
Reglaj flux luminos: ? 5 … 1000 lx
Becuri fluorescente de control
L?mpi economice: 10 x 20 W
compensate in paralel: 290 W
Control LED
LED de detectare ?i indicator de mod
Control incandescent
12 V l?mpi cu halogen: 1500 VA
230 V l?mpi cu incandescen?? ?i halogen: 1500 W
Montare
Tip de montaj: Aparent
In?l?ime maxim? de montaj: 4 m
pentru montaj pe perete ?i tavan, instalare pe col? cu adaptor
Conexiune
Tip de conexiune: conectare rapid?
Tipul contactelor: 1W + N
cu conectare rapid?
Cablu
? ????????? ??????
Set?ri
Setare sensibilitate: Nu
Plaj? de reglare durat? de temporizare: 5 S - 15 Min
Intarziere ajustabil?: 5 s … 15 mn
cu poten?iometru pentru setare luminozitate r?spuns ?i a timpului de intarziere f?r? dezmembrare
Scopul livr?rii
? ????????? ??????????
Echipament
orizontal rotativ
Protec?ie
Tip de protec?ie IP: IP55
cu masc? protec?ie
Condi?ii de utilizare
Temperatur? lucru: -20 … 55 °C
Temperatur? de depozitare: -20 to 60 °C
Temperatur? depozitare/transport: -20 … 60 °C
Identificare
Aplica?ie, utilizare: Detector mi?care
Linie principal? proiectare: ??????? ????????
Pret: 334,97 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/detector-miscare-montaj-aparent-ip55-2000-alb-241535