

HAGER DETECTOR MI?CARE MONTAJ APARENT IP55 220° ANTRACIT

Arhitectur?
Tip de montaj: Aparent
Func?ii
????????? ???????????
????????? ??? ?????????, ??????? ? ?????????????? ??????????
2 moduri de operare: comutare temporizat? sau modul puls
Principalele caracteristici electrice
Frecven??: 50/60 Hz
Voltaj
Tensiune lucru: 230 V~ +10%/-15%
Putere
Consum energie (standby): ? 1,2 W
Putere de iluminare becuri cu incandescen??: 2300 W
cerin?? intrinsec? de energie sc?zut?
???????????????? ????????? ????????? ? ?????????? ????? ? ??????????? ?? ??????????? ? ???????
M?sur?
Zon? detec?ie, form? semi-circular?: ? 8 x 16 m
Suprafa?? de acoperire
Gam?, lateral?: fiecare ? 8 m m
Aparat foto
Reglare obiectiv vertical -30...+90°
Capac, u??
? ???????????? ??????? ??? ??????????? ??????? ??????
Surs? de alimentare
Tensiune de alimentare: 230 V +10% / -15%
Detector
Raza max. de ac?iune frontal?: 16 m

Raza max. de ac?iune lateral?: 10 m
Unghi de inregistrare: 220 °
Unghi de detec?ie: 220 °
Diameteu zon? detec?ie podea: 16 m
Materiale
Culoare: antracit
Dimensiuni
In?l?imea produsului instalat: 2,5 m
In?l?ime de instalare recomandat?: 2,5 m
Control iluminare
Plaj? de m?surare a luminozit??ii: 5/1000 Lux
cu balast electronic: 580 W
Reglaj flux luminos: ? 5 … 1000 lx
Becuri fluorescente de control
L?mpi economice: 20 x 20 W
compensate in paralel: 400 W /47 µF
Control LED
230 V l?mpi cu LED: 20 x 20 W
LED de detectare ?i indicator de mod
Control incandescent
12 V l?mpi cu halogen: 1500 W
230 V l?mpi cu incandescen?? ?i halogen: 2300 W
Montare
In?l?ime maxim? de montaj: 4 m
pentru montaj pe perete ?i tavan, instalare pe col? cu adaptor
Conexiune
Tip de conexiune: conectare rapid?
Tipul contactelor: f?r? poten?ial
cu terminal cu ?urub
Cablu
? ????????? ??????
Set?ri
Setare sensibilitate: Da
Plaj? de reglare durat? de temporizare: 5 S pan? la 30 Min
Intarziere ajustabil?: 5 s … 30 mn
cu poten?iometru pentru setare luminozitate r?spuns ?i a timpului de intarziere f?r? dezmembrare
Scopul livr?rii
? ????????? ??????????
Echipament
Telecomandabil: EE806
cu contact f?r? poten?ial normal
????????????? ?? ?????????, ????????? ?? ???????????
Protec?ie
Tip de protec?ie IP: IP55
Condi?ii de utilizare
Temperatur? lucru: -20 … 55 °C
Temperatur? depozitare/transport: -20 … 60 °C
Identificare
Aplica?ie, utilizare: Detector mi?care
Linie principal? proiectare: ??????? ????????
Pret: 556,96 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/detector-miscare-montaj-aparent-ip55-2200-antracit-241538