

HAGER DETECTOR MI?CARE MONTAJ APARENT IP55 360° ANTRACIT

Arhitectur?
Tip de montaj: Aparent
Func?ii
????????? ??? ?????????, ??????? ? ????????????? ??????????
2 moduri de operare: comutare temporizat? sau modul puls
Principalele caracteristici electrice
Frecven??: 50/60 Hz
Voltaj
Tensiune lucru: 230 V~ +10%/-15%
Curent electric
Comutator (ohmic): max 10 A
Putere
Sarcina max. a l?mpilor cu fluorescen??: 400 W
Consum energie (standby): 1,2 W
Putere de iluminare becuri cu incandescen??: 1500 W
cerin?? intrinsec? de energie sc?zut?
???????????????? ????????? ????????? ? ?????????? ????? ? ??????????? ?? ??????????? ? ???????
Aparat foto
Reglare obiectiv vertical -30...+90°
Surs? de alimentare
Tensiune de alimentare: 230 V +10% / -15%
Detector
Raza max. de ac?iune frontal?: 12 m
Raza max. de ac?iune lateral?: 6 m
Unghi de inregistrare: 360 °
Unghi de detec?ie: 360 °
Zon? detec?ie, la nivelul podelei: ? 12 m

Diameteu zon? detec?ie podea: 12 m
Materiale
Culoare: antracit
Dimensiuni
In?l?imea produsului instalat: 2,5 mm
In?l?ime de instalare recomandat?: 2,5 m
Control iluminare
Plaj? de m?surare a luminozit??ii: 5/1000 Lux
cu balast electronic: 580 W
Reglaj flux luminos: ? 5 … 1000 lx
Becuri fluorescente de control
L?mpi economice: 10 x 20 W
compensate in paralel: 400 W /47 µF
Control LED
LED de detectare ?i indicator de mod
Control incandescent
12 V l?mpi cu halogen: 1500 VA
230 V l?mpi cu incandescen?? ?i halogen: 1500 W
Montare
Tip de montaj: Aparent
In?l?ime maxim? de montaj: 4 m
pentru montaj pe perete ?i tavan, instalare pe col? cu adaptor
Conexiune
Tip de conexiune: conectare rapid?
Tipul contactelor: 1W + N
cu terminal cu ?urub
Cablu
? ????????? ??????
Set?ri
R?spunsul la sensibilitate, reglabil: 20 … 100 %
Setare sensibilitate: Da
Plaj? de reglare durat? de temporizare: 5 S - 15 Min
Intarziere ajustabil?: 5 s … 15 mn
? ????????????? ??? ?????? ????????? ??????? ???????????? ? ??????? ????????
Scopul livr?rii
? ????????? ??????????
Echipament
? ?????????, ?? ??????????? ??? ???????????
rotire vertical?
Protec?ie
Tip de protec?ie IP: IP55
Condi?ii de utilizare
Temperatur? lucru: -20 … 55 °C
Temperatur? de depozitare: -20 to 60 °C
Temperatur? depozitare/transport: -20 … 60 °C
Identificare
Aplica?ie, utilizare: Detector mi?care
Linie principal? proiectare: ??????? ????????
Pret: 360,16 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/detector-miscare-montaj-aparent-ip55-3600-antracit-241542