

HAGER ÎNTRERUP?TOR CREPUSCULAR COMPACT

Arhitectur?
Tip de montaj: Aparent
Comenzi ?i indicatori
Tast? prezen??: Nu
Principalele caracteristici electrice
Frecven??: 50/60 Hz
Tensiune nominal? de regim curent alternativ: 230 V
Voltaj
Tensiune lucru: 230 V~ +10%/-15%
Curent electric
Curent permanent acceptat in AC1: 8 A
Putere
Sarcina max. a l?mpilor cu fluorescen??: 400 VA
Transformatoare conven?ionale: 750 VA
Transformatoare electrice: 750 W
Surs? de alimentare
Tensiune de alimentare: 230 V
Detector
Tensiune senzor: 230 V
Materiale
Culoare RAL: RAL 9010 - alb pur
Dimensiuni
Adancimea produsului instalat: 42,5 mm
In?l?imea produsului instalat: 95 mm
Lungime: 80 mm
L??ime produsului instalat: 42,5 mm

Control iluminare
Interval m?surare luminozitate: 10 … 30 lx
Plaj? de m?surare a luminozit??ii: 10/30 Lux
cu balast electronic: 8 x 58 W
Becuri fluorescente de control
L?mpi florescente necompensate: 1000 W
Putere maxim? l?mpi fluorescente paralele: 1000 VA
Sarcina max. a l?mpilor cu fluorescen?? (comutare in serie): 400 W
L?mpi fluorescente compacte: 12 x 20 W
Control incandescent
230 V l?mpi cu incandescen?? ?i halogen: 1000 W
Sarcina max. a becurilor cu incandescen??: 1000 W
Montare
Tip de montaj: Aparent
??? ??????? ?? ????? ? ?? ?????
? ?????? ????????? ??? ????????? ?? ????? ;
Conexiune
Sec?iune transversal? a conductorului: 1 … 4 mm²
Diametrul conexiunii cu conductor rigid: 1 - 4 mm²
Diametrul conexiunii cu conductor flexibil: 1 - 4 mm²
Num?r de contacte: 1
Tipul contactelor: 1S
cu terminal cu ?urub
Set?ri
Intarziere ON: 40 s
Intarziere OFF: 120 s
Echipament
On / off valoarea luminozit??iieste reglabil?
individual predefinit
Protec?ie
Tip de protec?ie IP: IP55
Condi?ii de utilizare
Temperatur? lucru: -25 … 45 °C
Temperatur? de depozitare: -30 to 60 °C
Temperatur? depozitare/transport: -30 … 60 °C
Identificare
Linie principal? proiectare: ???????? ???????????

Pret: 221,56 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/intrerupator-crepuscular-compact-242257