

HAGER ÎNTRERUP?TOR DE SARCIN? M2 4P 80A

Arhitectur?
Tip comand?: Strangere scurt?
Tip caz: Fixare permanent?
Num?r de poli: 4 P
Tipul polilor: 4 P
Func?ii
Comutator reversibil: nu
Comenzi ?i indicatori
Motor integrat: nu
Principalele caracteristici electrice
Frecven??: 50 Hz
Tensiune nominal? de regim curent alternativ: 380/415 V
Voltaj
Tensiune de izolare: 800 V
Rezisten?a la tensiunea nominal? de impuls: 8000 V
Curent electric
Evaluare func?ionare curent in AC21 categoria B: 80 A
Curent permanent acceptat in AC22B: 80 A
Evaluare func?ionare curent in AC23 categoria A: 80 A
Curent permanent acceptat in AC23B: 80 A
Curent scurtcircuit pentru siguran?e gl-gG: 50 kA
Rezisten?? curent de scurt? durat? lcw: 1,5 kA
Rezisten?? curent de scurt? durat? 1S: 1,5 kA
Putere
Capacitate de comutare la 400 V in AC1: 52 kW
Putere disipat? per pol: 2,4 W
Putere disipat? total? in condi?ii de curent nominal: 9,6 W

Capac, u??
Intercuplabil: da
Conexiune
Diametrul conexiunii cu conductor rigid: 35 mm²
Tip de conexiune: Tehnic? de infiletare
Echipament
Motor op?ional: nu
Standarde
Text standard: IEC 60947-3
Conform directivelor europene RoHs: conformitate voluntar?
Conform directivelor europene WEEE: afectat
Protec?ie
Tip de protec?ie IP: IP20
Pret: 490,30 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/intrerupator-de-sarcina-m2-4p-80a-242318