

SCHRACK BEC LED SPOT MR16 7,2W GU5.3 12V 36°, 621 LM, LUMIN? CALD? 2700K, LI43618600

Becul de 7,2 W de la Schrack este un bec LED de tip spot, cu soclu GU5.3. Consum? 7,2 W, d? 621 lm ?i are lumin? cald? (2700K).

Unde îl folose?ti

- Spoturi încastrate în tavan fals, spoturi pe ?in? ?i aplice orientabile
- Dormitoare, sufragerii ?i holuri, unde vrei o atmosfer? cald?

Specifica?ii tehnice

- **Tip:** Bec LED spot MR16
- **Soclu:** GU5.3
- **Putere:** 7,2 W
- **Flux luminos:** 621 lm
- **Eficien??:** circa 86 lm/W
- **Temperatura de culoare:** 2700 K (cald?)
- **Unghi de deschidere:** 36°
- **Tensiune de alimentare:** 12 V
- **Dimabil:** nu
- **Durat? de via?? declarat?:** 15.000 ore
- **Produc?tor:** Schrack

Ce s? ?tii înainte de montaj

- **GU5.3** este soclul cu doi pini sub?iri al spoturilor MR16, care se monteaz? prin împingere. Verific? soclul becului vechi înainte de comand?.
- Func?ioneaz? la 12 V, deci are nevoie de un transformator sau o surs? potrivit? pentru LED. Transformatoarele electronice vechi pentru halogen pot face becul s? pâlpâie dac? sarcina este sub minimul lor.
- Nu este dimabil: nu îl monta pe un circuit cu variator, chiar dac? variatorul este dat la maxim.

Întreb?ri frecvente

Ce înseamn? unghiul de 36°?
Este un fascicul mediu, bun pentru iluminatul general cu spoturi încastrate, montate la 0,8-1,2 m unul de altul.

Cât timp ?ine?
Produc?torul declar? 15.000 de ore de func?ionare, adic? circa 10 ani dac? îl folose?ti 4 ore pe zi.

Pret: 64,80 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/rl-mr16-50-7-2w-12v-360-827-621lm-1430cd-gu5-3-15000h-274996