

COMTEC PLAFONIERA CU LED 15W, SENZOR DE MISCARE 360 GRADE SI FUNCTIE AVARIE

Descriere Produs

Plafonierele cu senzor sunt destinate iluminatului spa?iilor de interior. Ideala pentru montaj in scarile de bloc. Senzorul de miscare comand? temporizat iluminatul ledurilor la detectia miscarii persoanelor, in func?ie de luminozitatea existenta.
Senzorul are butoane pentru reglarea pragului de luminozitate si al timpului de functionare dupa detectie miscare.
In condi?ii de detectare a misc?rii si atunci cand luminozitatea este sub pragul selectat lplafoniera functioneaza, de asemeni aceasta intra automat in functuionare atunci cand furnizarea de energie electrica este intrerupta (functie de avarie energie electrica)

Ledurile functioneaza continuu (fara intreruperi), daca persoana se afla sub senzor.

Caracteristici tehnice:

Standarde EN 55015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3

Tensiune nominala 220 ÷ 240 V ca; 50/60 Hz

Putere nominala 15 W

Flux luminos 1490 lumeni

Putere nominala avarie 1.2 W (6 Leduri SMD)

Baterie 3xAA 3.7 V 1500 mAh

Lumina ambianta 5 ÷ 2000 Lux (reglabila)

Timpul de intarziere min. 5 sec. ± 3 sec. max. 5 min. ± 30 sec.

Unghi de detectie max. 360 º

Distanta de detectie 6 m max. (<24°C)

Inaltimea de instalare 1.5 – 3.5 m

Viteza de detectare 0.6 ÷ 1.5 m/s

Functie Reglaj luminozitate (pentru detectie miscare); Reglaj temporizare (pentru timp functionare)

Montaj Aparent

Temperatura de lucru -20 ºC ÷ +40 ºC

Umiditatea de lucru < 93 % RH

Dimensiuni : 290x65

Pret: 81,30 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/plafoniera-cu-led-12w-senzor-de-miscare-360-grade-si-functie-avarie