



FIBARO WALLI INTERRUPATOR INTELIGENT Z-WAVE

Un comutator inteligent integrat cu unul sau doua circuite de comanda independente.
Echipat cu inel LED și funcționalități cunoscute din modulele FIBARO cum ar fi:

- Gestionare la distanță a dispozitivelor electrice.
- Administrarea dispozitivelor prin comenzi vocale.
- Adaptarea inelului LED la preferințele utilizatorului.
- Notificări privind defectiunile dispozitivelor electrice.
- Funcție de monitorizare și consumul de energie.

Caracteristici tehnice

Alimentare 110-230V ~ 50/60 Hz

Protecție la supracurent extern recomandat? 10A Întrerupător de tip B (UE) 13A întrerupător de tip B

Fire recomandate 1.5-4.0mm²

Conceput pentru instalare în doze Ø = 60mm, adâncime ? 50mm

Temperatura de operare 0-35 ° C

Umiditate ambientală 10-95% RH fără condensare

Curent nominal de sarcină 13A per canal 16A total

Tipuri de încărcare compatibile incandescent, tuburi, LED, transformatoare electronice, transformatoare feromagnetice

Numărul încercărilor controlate 1/2 (implicit 2)

Protocolul radio Z-Wave (chip din seria 500)

Frecvența de radio 868,4 sau 869,85 MHz UE, 869,0 MHz RU

Raza de acțiune până la 40 m în interior (în funcție de teren și de structura clădirii)

Dimensiuni (Lungime x Latime x Înălțime) 55 x 86 x 86 mm

Pret: 455,45 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/walli-intrerupator-inteligent-z-wave>