



### **SCHNEIDER LINERGY DP 3P NEGRU, COMPACT 250A 27 DE CALIBRE**

Gama: Linergy

gama de produse: Linergy

Tip produs sau componenta: Bloc de distributie

nume produs: Linergy DP

Compatibilitate gama: PrismaSeT (PrismaSeT G) cofret

PrismaSeT (PrismaSeT P) cofret

PrismaSeT (Prisma PH) cofret

PrismaSeT (PrismaSeT Pack 250) cofret

categorii accesorii / piese de schimb: Accesoriu de distributie al curentului

grad de protectie IP: IPxx B

suport de montare: Placa de montare

Sina DIN

dispozitiv instalat: Easypact fix CVS100...250 fara protec?ie punere la p?mant - comand?: comutare - orizontal instalare

Easypact fix CVS100...250 fara protec?ie punere la p?mant - comand?: manerul rotativ frontal direct - orizontal instalare

Easypact fix CVS100...250 cu protec?ie punere la p?mant - comand?: comutare - orizontal instalare

Easypact fix CVS100...250 cu protec?ie punere la p?mant - comand?: manerul rotativ frontal direct - orizontal instalare

Easypact fix CVS100...250 fara protec?ie punere la p?mant - comand?: comutare - vertical instalare

Easypact fix CVS100...250 fara protec?ie punere la p?mant - comand?: manerul rotativ frontal direct - vertical instalare

Easypact fix CVS100...250 cu protec?ie punere la p?mant - comand?: comutare - vertical instalare

Easypact fix CVS100...250 cu protec?ie punere la p?mant - comand?: manerul rotativ frontal direct - vertical instalare

Compact fix INS250 - comand?: manerul rotativ frontal direct - orizontal instalare

Compact fix INS250 - comand?: manerul rotativ frontal direct - vertical instalare

Compact fix INS250 - comand?: maner lateral - vertical instalare  
Compact fix INV100 - comand?: manerul rotativ frontal direct - orizontal instalare  
Compact fix INV100 - comand?: manerul rotativ frontal direct - vertical instalare  
Compact fix INV160 - comand?: manerul rotativ frontal direct - orizontal instalare  
Compact fix INV160 - comand?: manerul rotativ frontal direct - vertical instalare  
Compact fix INV200 - comand?: manerul rotativ frontal direct - orizontal instalare  
Compact fix INV200 - comand?: manerul rotativ frontal direct - vertical instalare  
Compact fix INV250 - comand?: manerul rotativ frontal direct - orizontal instalare  
Compact fix INV250 - comand?: maner lateral - vertical instalare  
Compact fix INV250 - comand?: manerul rotativ frontal direct - vertical instalare  
Compact fix NSX100...250 si ampermetru fara protec?ie punere la p?mant - comand?: comutare - orizontal instalare  
Compact fix NSX100...250 fara protec?ie punere la p?mant - comand?: comutare - orizontal instalare  
Compact fix NSX100...250 cu protec?ie punere la p?mant - comand?: comutare - orizontal instalare  
Compact fix NSX100...250 fara protec?ie punere la p?mant - comand?: manerul rotativ frontal direct - orizontal instalare  
Compact fix NSX100...250 cu protec?ie punere la p?mant - comand?: manerul rotativ frontal direct - orizontal instalare  
Compact fix NSX100...250 fara protec?ie punere la p?mant - comand?: mecanism motor - orizontal instalare  
Compact conectare NSX100...250 fara protec?ie punere la p?mant - comand?: comutare - orizontal instalare  
Compact fix NSX100...250 fara protec?ie punere la p?mant - comand?: comutare - vertical instalare  
Compact fix NSX100...250 cu protec?ie punere la p?mant - comand?: comutare - vertical instalare  
Compact fix NSX100...250 fara protec?ie punere la p?mant - comand?: manerul rotativ frontal direct - vertical instalare  
Compact fix NSX100...250 cu protec?ie punere la p?mant - comand?: manerul rotativ frontal direct - vertical instalare

descriere poli: 3P  
[Ue] tensiune nominala de functionare: 690 V c.a.  
[Ui] tensiune nominala de izolatie: 750 V c.a.  
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls: 8 kV  
[Ie] curent nominal de utilizare: 250 A la 40 °C  
[Icw] curent nominal de scurtcircuit admisibil: 8,5 kA pentru 1 s  
[Ipk] curent nominal de tinere la varf: 30 kA  
I<sup>2</sup>t la activare: 72250000 A<sup>2</sup>.s  
conexiuni - borne: Alimentare direct connection 120 mm<sup>2</sup>  
Distributie born? cu arc (faza) , 6 x 4...10 mm<sup>2</sup> (flexibil)  
Distributie born? cu arc (faza) , 3 x 6...16 mm<sup>2</sup> (flexibil)  
Distributie born? cu arc (faza) , 6 x 4...10 mm<sup>2</sup> (rigid)  
Distributie born? cu arc (faza) , 3 x 6...16 mm<sup>2</sup> (rigid)  
inaltime: 140 mm  
latime: 105 mm  
adancime: 64 mm  
greutate neta: 0,74 kg  
culoare: Gri antracit (RAL 7016)  
Grad de poluare: 3  
categorie de supratensiune: III  
rezisten?? la fir incandescent: 960 °C conformitate cu IEC 60695-2-11  
standarde: IEC 60947-7-1  
IEC 61439-1, interiorul carcasei  
IEC 61439-2, interiorul carcasei  
certificari produs: ASTA  
temperatura ambientala de functionare: -25...55 °C  
Pret: 699,41 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/linergy-dp-3p-negru-compact-250a-27-de-calibre>