

SCHNEIDER RELEU DECLANSARE LA TENSIUNE - TESYS GV-AX - 380 - 400 V C.A. 50 HZ

Gama: TeSys
TeSys Deca
Tip produs sau componenta: Safety undervoltage trip
nume scurt al dispozitivului: GVAX
Compatibilitate gama: TeSys GV2ME
TeSys Deca
tensiune circuit de comanda: 380...400 V c.a. 50 Hz
440 V c.a. 60 Hz
limite de tensiune circuit de comanda: 0,85...1,1 Un
[Ui] tensiune nominala de izolatie: 690 V c.a. conformitate cu IEC 60947-1
600 V c.a. conformitate cu UL 60947-4-1
600 V c.a. conformitate cu CSA C22.2 No 60947-4-1
tensiune de declansare a pragului: 0,7...0,35 Un
consum de energie conectare in VA: 12 VA c.a.
consum de energie conectare in W: 8 W
consum de energie mentinere in VA: 3,5 VA c.a.
consum de energie mentinere in W: 1,1 W
timp de functionare: 10...15 ms conformitate cu IEC 60947-1
factor de sarcina: 100 %
conexiuni - borne: borne cu surub 1 cablu(ri) 1…2,5 mm²solid
borne cu surub 2 cablu(ri) 1…2,5 mm²solid
borne cu surub 1 cablu(ri) 0,75…2,5 mm²flexibil fara
borne cu surub 2 cablu(ri) 0,75…2,5 mm²flexibil fara
borne cu surub 1 cablu(ri) 0,75…1,5 mm²flexibil cu
borne cu surub 2 cablu(ri) 0,75…1,5 mm²flexibil cu
cuplu de strangere: < 1.4 N.m pornit borne cu surub

durabilitate mecanica: 30000 cic
Cantitate pe set: Set de 10
inaltime: 89 mm
latime: 18 mm
adancime: 66 mm
greutate neta: 0,105 kg
culoare: Gri inchis
Pret: 167,19 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/releu-declansare-la-tensiune-tesys-gv-ax-380-400-v-c-a-50-hz