

SCHNEIDER BLOC CONTACT CU REVENIRE CU ARC - 3 NO - MONTAJ FRONTAL, CENTER 40 MM

gama de produse: Harmony XAC
Tip produs sau componenta: Bloc de contacte
nume componenta: XESD
tip circuit electric: Circuit de alimentare
aplicatie bloc de contacte: O singura viteza
tip bloc de contacte: Dublu
tip de operator: 2 dispozitive de revenire cu arc
Compatibilitate produs: XACB
blocare mecanica: Cu blocare mecanica
tip si compozitie contacte: 3 NO
descriere poli: 3-coloane
montarea cutiei de borne: Montajin fata
operare contacte: Salt al curentului de iesire
conexiuni - borne: Borne cu surub, 1 x 2,5 mm² cu sau f?r? pini terminali
Borne cu surub, 2 x 1,5 mm² cu sau f?r? pini terminali
centrele gaurilor de fixare pe orizontala: 40 mm
durabilitate mecanica: 1000000 cic
[Ithe] curent termic conventional in incinta: 20 A
[Ui] tensiune nominala de izolatie: 300 V conformitate cu CSA
[Uimp] tensiune de tinere la impuls: 6 kV conformitate cu IEC 60947-1
forta de operare: 32 N
protectie la scurtcircuit: 12 A protectie siguranta de cartu? fuzibil tip aM
putere nominala de functionare in W: 3000 W AC-3 la 240 V
3000 W AC-4 la 400 V
putere nominala in hp: 3 CP la 240 V
durabilitate electrica: 1000000 cic AC-3, 3000 W la 400 V, rata de functionare 1000000 cic AC-4, 3000 W la

400 V, rata de functionare 700000 cic AC-3, 3000 W la 240 V, rata de functionare 700000 cic AC-4, 3000 W la 240 V, rata de functionare descriere borne ISO nr. 1: (23-24)NO
B
(33-34)NO
(13-14)NO
descriere borne ISO nr. 2: (53-54)NO
B
(63-64)NO
(73-74)NO
identificator borna: (13-14)NO
(11-12)NC
greutate neta: 0,2 kg
standarde: SR EN 60947-3
SR EN 60947-3
CSA C22.2 No 15
temperatura ambientala de functionare: -25…70 °C
temperatura ambietala pentru depozitare: -40…70 °C
rezistenta la vibratii: 15 gn (f= 10…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
rezistenta la socuri: 100 gn conformitate cu IEC 60068-2-27
clasa de protectie la electrocutare: Clasa II conforming to IEC 61140
Pret: 505,87 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/bloc-contact-cu-revenire-cu-arc-3-no-montaj-frontal-center-40-mm