

SCHNEIDER COMUTATOR CU CAME - 1 POL - 60° - 32 A - MONTARE CU SURUBURI

gama de produse: Harmony K
Tip produs sau componenta: Comutator cu came complet
nume componenta: K30
[Ith] curent termic conven?ional in aer liber: 32 A
locul de montare: Fata
mod de fixare: 4 orificii
tipul capului comutatorului cu came: Cu plac? frontal? 64 x 64 mm
tip de operator: Negru maner
blocare cu lacat pentru maner rotativ: Fara
prezentarea legendei: Cu metalic legenda, 1 - 0 - 2 negru marcaj
functie de comutare cam: Comutator
revenire: Fara
pozitie decuplata: Cu pozitie Oprit
descriere poli: 1P
pozitii de comutare: Stanga: 0° - 300°
Dreapta: 0° - 60°
grad de protectie IP: IP40 conforming to SR EN 60529
unghi de comutatie: 60 °
[Ui] tensiune nominala de izolatie: 690 V (grad de poluare 3) conformitate cu IEC 60947-1
curent de scurtcircuit: 5000 A
protectie la scurtcircuit: 50 A cartu? fuzibil, tip gG
[Uimp] tensiune de tinere la impuls: 6 kV conformitate cu EN 947-1
6 kV conformitate cu IEC 947-1
operare contacte: Decuplare lenta
deschidere pozitiva: Cu
conexiune electrica: Terminale captive cu ?urub flexibil, capacitate de prindere: 2 x 4 mm²
Terminale captive cu ?urub solid, capacitate de prindere: 2 x 6 mm²

cuplu de strangere: 1,2 N.m
capacitate de comutare in mA: 11000 mA c.c. la 120 V 2 contacte pentru inductiv sarcina (T = 50 ms)
11000 mA c.c. la 180 V 3 contacte pentru inductiv sarcina (T = 50 ms)
11000 mA c.c. la 60 V 1 contacte pentru inductiv sarcina (T = 50 ms)
1200 mA c.c. la 220 V 1 contacte pentru rezistiv sarcina (T = 1 ms)
1200 mA c.c. la 440 V 2 contacte pentru rezistiv sarcina (T = 1 ms)
1200 mA c.c. la 660 V 3 contacte pentru rezistiv sarcina (T = 1 ms)
16000 mA c.c. la 140 V 3 contacte pentru inductiv sarcina (T = 50 ms)
16000 mA c.c. la 48 V 1 contacte pentru inductiv sarcina (T = 50 ms)
16000 mA c.c. la 95 V 2 contacte pentru inductiv sarcina (T = 50 ms)
23000 mA c.c. la 120 V 2 contacte pentru rezistiv sarcina (T = 1 ms)
23000 mA c.c. la 180 V 3 contacte pentru rezistiv sarcina (T = 1 ms)
23000 mA c.c. la 60 V 1 contacte pentru rezistiv sarcina (T = 1 ms)
25000 mA c.c. la 30 V 1 contacte pentru inductiv sarcina (T = 50 ms)
25000 mA c.c. la 60 V 2 contacte pentru inductiv sarcina (T = 50 ms)
25000 mA c.c. la 90 V 3 contacte pentru inductiv sarcina (T = 50 ms)
3200 mA c.c. la 110 V 1 contacte pentru inductiv sarcina (T = 50 ms)
3200 mA c.c. la 220 V 2 contacte pentru inductiv sarcina (T = 50 ms)
3200 mA c.c. la 330 V 3 contacte pentru inductiv sarcina (T = 50 ms)
32000 mA c.c. la 140 V 3 contacte pentru rezistiv sarcina (T = 1 ms)
32000 mA c.c. la 24 V 1 contacte pentru inductiv sarcina (T = 50 ms)
32000 mA c.c. la 24 V 1 contacte pentru rezistiv sarcina (T = 1 ms)
32000 mA c.c. la 48 V 1 contacte pentru rezistiv sarcina (T = 1 ms)
32000 mA c.c. la 48 V 2 contacte pentru inductiv sarcina (T = 50 ms)
32000 mA c.c. la 48 V 2 contacte pentru rezistiv sarcina (T = 1 ms)
32000 mA c.c. la 70 V 3 contacte pentru inductiv sarcina (T = 50 ms)
32000 mA c.c. la 70 V 3 contacte pentru rezistiv sarcina (T = 1 ms)
32000 mA c.c. la 95 V 2 contacte pentru rezistiv sarcina (T = 1 ms)
400 mA c.c. la 440 V 1 contacte pentru rezistiv sarcina (T = 1 ms)
400 mA c.c. la 660 V 2 contacte pentru rezistiv sarcina (T = 1 ms)
6500 mA c.c. la 110 V 1 contacte pentru rezistiv sarcina (T = 1 ms)
6500 mA c.c. la 220 V 2 contacte pentru rezistiv sarcina (T = 1 ms)
6500 mA c.c. la 330 V 3 contacte pentru rezistiv sarcina (T = 1 ms)
durabilitate mecanica: 300000 cic
CAD latime globala: 64 mm
CAD inaltime globala: 64 mm
CAD adancime globala: 81 mm
greutate neta: 0,17 kg
standarde: SR EN 60947-3
certificari produs: CULus 120 V 2 CP 1 faz?
CULus 240 V 5 CP 1 faz?
CULus 240 V 5 CP 3 faze
CULus 480 V 20 CP 3 faze
tratament protector: TC
temperatura ambientala de functionare: -25…55 °C
temperatura ambietala pentru depozitare: -40…70 °C
categorie de supratensiune: Clasa II conforming to IEC 60536
Clasa II conforming to NF C 20-030
Pret: 274,33 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/comutator-cu-came-1-pol-60deg-32-a-montare-cu-suruburi-1