



SCHNEIDER CUTIE DE BORNE ZB2 - REVENIRE CU ARC - 1 NC - DECUPLARE LENTA - MONTARE FRONTALA

gama de produse: Harmony XAC

Tip produs sau componenta: Bloc de contacte

nume componenta: ZB2

tip circuit electric: Circuit de comanda

aplicatie bloc de contacte: O singura viteza

tip bloc de contacte: Monofilar

tip de operator: Revenire cu arc

Compatibilitate produs: XACA

XB4

XB5

tip si compozitie contacte: 1 NC

montarea cutiei de borne: Montajin fata

operare contacte: Decuplare lenta

durabilitate mecanica: 1000000 cic

marcare cod contact: A600 AC-15, Ue = 240 V, Ie = 3 A conformitate cu IEC 947-5-1 anexa A

A600 AC-15, Ue = 600 V, Ie = 1,2 A conformitate cu IEC 947-5-1 anexa A

Q600 DC-13, Ue = 250 V, Ie = 0,27 A conformitate cu IEC 947-5-1 anexa A

Q600 DC-13, Ue = 600 V, Ie = 0,1 A conformitate cu IEC 947-5-1 anexa A

[I_{th}] curent termic conventional in incinta: 10 A

[U_i] tensiune nominala de izolatie: 600 V (grad de poluare 3) conformitate cu IEC 60947-1

[U_{imp}] tensiune de tinere la impuls: 6 kV conformitate cu IEC 60947-1

rezistenta maxima de-a lungul terminalelor: 25 M Ω

forta de operare: 13...15 N

protectie la scurtcircuit: 10 A protectie siguranta de cartu? fuzibil tip gG (gl)

putere nominala de functionare in W: 40 W DC-13 pentru 1000000 cic, rata de func?ionare 48 W DC-13

pentru 1000000 cic, rata de func?ionare 65 W DC-13 pentru 1000000 cic, rata de func?ionare descriere borne

ISO nr. 1: (11-12)NC

greutate neta: 0,02 kg

conexiuni - borne: Borne cu surub, 1 x 2,5 mm² cu sau f?r? pini terminali

Borne cu surub, 2 x 1,5 mm² cu sau f?r? pini terminali

temperatura ambientala de functionare: -25...70 °C

temperatura ambietala pentru depozitare: -40...70 °C

rezistenta la vibratii: 15 gn (f= 10...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6

clasa de protectie la electrocutare: Clasa II conforming to IEC 61140

standarde: IEC 60204-32

SR EN 60947-5-1

CSA C22.2 No 15

UL 60947-1

Pret: 23,04 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/cutie-de-borne-zb2-revenire-cu-arc-1-nc-decuplare-lenta-montare-frontala>