



## **SCHNEIDER POST DE COMANDA XAL-D - FUNCTIE DE PORNIRE SAU OPRIRE - 1** **NO**

gama de produse: Harmony XALD

Tip produs sau componenta: Post de comanda complet

nume scurt al dispozitivului: XALD

destinatie produs: Pentru unitati de comanda si semnalizare XB5 O 22 mm

aplicatie post de comanda: Functie pornire-oprire

culoarea bazei carcasei: Gri deschis (RAL 7035)

culoare a capacului: Gri inchis (RAL 7016)

material: Policarbonat

profil operator: 1 selector cu cheie

descriere operatori: Key switch "O-I" 1 NO

compozitie post de comanda: 1 selector cu cheie 1 NO O-I marcaj

locatie marcaj: Marcaj pe suportul de legenda

operare contacte: Decuplare lenta

intrare pentru cablu: 2 guri predefinite pentru intrare cablu, capacitate de prindere: 14 mm

2 guri predefinite pentru presetupe Pg 13 și ISO M20, capacitate de prindere: 12 mm

greutate neta: 0,187 kg

rezistenta la spalare cu presiune inalta: 7000000 Pa la 55 °C, distanta : 0.1 m

Number of command positions: 1

Number of indicator lights: 0

informatii de pozitie operator: 2 pozitii

numar cheie: 455

pozitie de scoatere cheie: Partea stanga

Number of push buttons: 0

deschidere pozitiva: Fara

cursa de operare: 4,3 mm (curs total)

valoare cuplu: 0,14 N.m modificarea starii electrice NO

durabilitate mecanica: 1000000 cic

Number of selector switches: 0

conexiuni - borne: Borne cu surub,  $\leq 2 \times 1.5 \text{ mm}^2$  cu pini conformitate cu IEC 60947-1

Borne cu surub,  $\geq 1 \times 0.22 \text{ mm}^2$  fara terminale de cablu conformitate cu IEC 60947-1

cuplu de strangere: 0,8...1,2 N.m conformitate cu IEC 60947-1

Number of key switches: 1

forma a capului surubului: Cruce compatibil cu Philips nr. 1 surubelnita

Cruce compatibil cu pozidriv No 1 surubelnita

Perforat compatibil cu plat O 4 mm surubelnita

Perforat compatibil cu plat O 5.5 mm surubelnita

Material contacte: Aliaj de argint (Ag/Ni)

protectie la scurtcircuit: 10 A cartu? fuzibil tip gG conformitate cu SR EN 60947-5-1

[Ith] curent termic conventional in aer liber: 10 A conformitate cu SR EN 60947-5-1

[Ui] tensiune nominala de izolatie: 600 V (grad de poluare 3) conformitate cu IEC 60947-1

Number of mushroom-shaped push-buttons: 0

[Uimp] tensiune de tinere la impuls: 6 kV conformitate cu IEC 60947-1

[Ie] curent nominal de utilizare: 6 A la 120 V, AC-15, A600 conformitate cu SR EN 60947-5-1

3 A la 240 V, AC-15, A600 conformitate cu SR EN 60947-5-1

1,2 A la 600 V, AC-15, A600 conformitate cu SR EN 60947-5-1

0,55 A la 125 V, DC-13, Q600 conformitate cu SR EN 60947-5-1

0,27 A la 250 V, DC-13, Q600 conformitate cu SR EN 60947-5-1

0,1 A la 600 V, DC-13, Q600 conformitate cu SR EN 60947-5-1

durabilitate electrica: 1000000 cic, AC-15, 2 A la 230 V, rata de functionare 1000000 cic, AC-15, 3 A la 120

V, rata de functionare 1000000 cic, AC-15, 4 A la 24 V, rata de functionare 1000000 cic, DC-13, 0,2 A la

110 V, rata de functionare 1000000 cic, DC-13, 0,5 A la 24 V, rata de functionare securitatea electrica IEC

60947-5-4:  $? < 10\exp(-6)$  la 5 V, 1 mA conformitate cu SR EN 60947-5-4

$? < 10\exp(-8)$  la 17 V, 5 mA conformitate cu SR EN 60947-5-4

Numar contacte normal inchis: 0

Numar contacte normal deschis: 0

Numar contacte CO: 0

tratament protector: TH

temperatura ambietala pentru depozitare: -40...70 °C

temperatura ambientala de functionare: -40...70 °C

categorie de supratensiune: Clasa II conforming to IEC 60536

grad de protectie IP: IP66 conformitate cu SR EN 60529

IP67

IP69

IP69K

grad de protectie NEMA: NEMA 13

NEMA 4X

grad de protectie IK: IK03 conforming to IEC 62262

standarde: SR EN 60947-5-1

CSA C22.2 No 15

UL 60947-1

JIS C8201-5-1

IEC 60947-5-5

SR EN 60947-5-4

IEC 60947-1

JIS C8201-1

rezistenta la vibratii: 5 gn ( $f = 12 \dots 500 \text{ Hz}$ ) conforming to IEC 60068-2-6

rezistenta la socuri: 30 gn (durata = 18 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-27

50 gn (durata = 11 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-27

Pret: 194,27 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/post-de-comanda-xal-d-functie-de-pornire-sau-oprire-1-no-4>