

SCHNEIDER BLOC DE DISTRIBUTIE LINERGY 4P, 160A, 4M, 6 CALIBRE

Gama: Linergy
gama de produse: Linergy
Tip produs sau componenta: Bloc de distributie
nume produs: Linergy DX
Compatibilitate gama: PrismaSeT (PrismaSeT G) cofret
PrismaSeT (PrismaSeT P) cofret
PrismaSeT (Prisma PH) cofret
PrismaSeT (PrismaSeT Pack 250) cofret
Compatibilitate produs: Cabinet Spacial
categorii accesorii / piese de schimb: Accesoriu de distributie al curentului
grad de protectie IP: IPxx B
suport de montare: Sina DIN
dispozitiv instalat: Acti9 fix C120 cu protec?ie punere la p?mant - comand?: comutare
Acti9 fix C120 fara protec?ie punere la p?mant - comand?: comutare
Acti9 fix iC120 cu protec?ie punere la p?mant - comand?: comutare
Acti9 fix iC120 fara protec?ie punere la p?mant - comand?: comutare
Compact fix INS40 - comand?: manerul rotativ frontal direct - vertical instalare
Compact fix INS63 - comand?: manerul rotativ frontal direct - vertical instalare
Compact fix INS100 - comand?: manerul rotativ frontal direct - vertical instalare
Compact fix INS125 - comand?: manerul rotativ frontal direct - vertical instalare
Compact fix INS160 - comand?: manerul rotativ frontal direct - vertical instalare
FuPact fix ISFT160 - comand?: maner pentru suporturi de sigurante - vertical instalare
FuPact fix ISFT100N - comand?: maner pentru suporturi de sigurante - vertical instalare
Multi 9 fix NG125 cu protec?ie punere la p?mant - comand?: comutare
Multi 9 fix NG125 fara protec?ie punere la p?mant - comand?: comutare
Multi 9 fix NG125 NA - comand?: comutare
Compact fix NG160 cu protec?ie punere la p?mant - comand?: comutare

Compact fix NG160 fara protec?ie punere la p?mant - comand?: comutare
Compact fix NG160 NA fara protec?ie punere la p?mant - comand?: comutare
FuPact fix INF100...160 - comand?: maner rotativ extins - vertical instalare
Compact fix NSXm fara protec?ie punere la p?mant - comand?: comutare - vertical instalare
Compact fix NSXm fara protec?ie punere la p?mant - comand?: comutare - orizontal instalare
Compact fix NSXm fara protec?ie punere la p?mant - comand?: maner rotativ direct - orizontal instalare
Compact fix NSXm cu protec?ie punere la p?mant - comand?: comutare - vertical instalare
Compact fix NSXm cu protec?ie punere la p?mant - comand?: comutare - orizontal instalare
descriere poli: 1P
[Ue] tensiune nominala de functionare: 690 V c.a.
[Ui] tensiune nominala de izolatie: 750 V c.a.
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls: 8 kV
[Ie] curent nominal de utilizare: 160 A
[In] curent nominal: 160 A la 40 °C
[Icw] curent nominal de scurtcircuit admisibil: 5,5 kA pentru 1 s
[Ipk] curent nominal de tinere la varf: 24 kA
I^2t la activare: 30250000 $A^2.s$
conexiuni - borne: Alimentare terminal tip tunel70 mm^2 (flexibil)
Alimentare terminal tip tunel70 mm^2 (rigid)
Distributie born? cu arc, 6 x 6…16 mm^2 (flexibil)
Distributie born? cu arc, 6 x 6…16 mm^2 (rigid)
Numar de pasi de 9mm pe rand: 4
numarul total de module de 18 mm: 2
inaltime: 95 mm
latime: 36 mm
adancime: 70 mm
greutate neta: 0,1 kg
culoare: Gri antracit (RAL 7016)
Grad de poluare: 3
rezisten?? la fir incandescent: 960 °C conformitate cu IEC 60695-2-11
standarde: IEC 61439-1, interiorul carcasei
IEC 61439-2, interiorul carcasei
IEC 60947-7-1
certificari produs: ASTA
Pret: 118,23 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/bloc-de-distributie-linergy-4p-160a-4m-6-calibre