



**SCHNEIDER FILTRU INTRARE INTERFERENTA RADIO EMC - 336/546 A - 125 W -  
ALIMENTARE TRIFAZICA**

gama de produse: Altivar

Tip produs sau componenta: Filtru de intrare EMC

Compatibilitate gama: Altivar Process ATV900

Altivar 71

Altivar Process ATV600

Altivar 71Q

Altivar 61Q

Altivar 61

compatibilitate produs: ATV61HC22N4

ATV61HC25N4

ATV61HC31N4

ATV61HD90M3X

ATV61QC20N4

ATV61QC25N4

ATV61QC31N4

ATV71HC16N4

ATV71HC20N4

ATV71HC25N4

ATV71HC28N4

ATV71QC16N4

ATV71QC20N4

ATV71QC25N4

Variable speed drive ATV630 wall mount, 220 kW, 380...480 V

Variable speed drive ATV630 wall mount, 250 kW, 380...480 V

Variable speed drive ATV630 wall mount, 315 kW, 380...480 V

Variable speed drive ATV930 wall mount, 220 kW, 380...480 V

Variable speed drive ATV930 wall mount, 250 kW, 380...480 V  
Variable speed drive ATV930 wall mount, 315 kW, 380...480 V  
aplicatie specifica produsului: Filtru de intrare cu interferente radio  
[In] curent nominal: 546 A  
336 A  
pierderi termice: 125 W  
numar faze in retea: Trifazic  
conexiune electrica: M10 bars  
lungimea maxima a cablului motorului: 300 m cablu de motor ecranat conformitate cu IEC 61800-3 category C2  
50 m cablu de motor ecranat conformitate cu IEC 61800-3 category C1  
maximum earth leakage current: 500 mA la 400 V 50 Hz  
power supply voltage: 200...240 V  
380...500 V  
toleranta: 10 %  
greutate neta: 25 kg  
22 kg  
grad de protectie IP: IP00  
IP30with kits VW3A9601, 602  
umiditate relativa: 0...93 % conformitate cu IEC 68-2-3  
temperatura ambientala de utilizare: -25...45 °C  
temperatura ambietala pentru depozitare: -25...85 °C  
altitudinea de functionare: <= 1000 m f?r? declararea curentului  
1000...3000 m cu declararea curentului cu 1 % pe 100 m  
rezistenta la vibratii: 1 gn (f= 13...150 Hz) conforming to IEC 60068-2-6  
1.5 mm varf la varf (f= 3...13 Hz) conforming to IEC 60068-2-6  
rezistenta la socuri: 15 gn pentru 11 ms conformitate cu IEC 60068-2-27  
standarde: IEC 61800-3  
Pret: 10.536,64 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/filtru-intrare-interferenta-radio-emc-336-546-a-125-w-alimentare-trifazica>