



SOCOMEK TE-55 400-1000A

Senzorii inteligenti de curent TE ma?soara? curentii de sarcina? ai unui sistem electric si trimit datele ca?tre contoare si hub-uri de ma?surare printr-o iesire RJ12 plug-and-play. Datorita? unui interval mare de ma?surare, senzorii de curent TE acopera? intregul interval de curent de la 5 la 2000 A, cu 7 referinte. Senzorii de curent solid TE pot fi conectati la DIRIS Digiware, DIRIS A-40 si DIRIS B printr-o conexiune rapida? RJ12.

Sunt disponibile numeroase accesorii pentru a facilita instalarea senzorilor in orice tip de cabinet. Plug & Play

Precizie in conformitate cu standardul IEC 61557-12

Instalarea Deschidere 41x41

Curent nominal [A] 1000

Curent nominal secundar RJ12

Functia Masurare curent

Tip de curent AC

Tipul de produs Miez solid

Diametru intern 41x41

Iesire secundara Tensiune

Clasa de acuratete 0.5

Tip de conexiune RJ12

Conformitatea cu standardele

IEC 61557-12

UL 61010

Personalizabil Nu

Codul UNSPSC 83101808

Codul IGCC 6042

Data intrarii in vigoare 2013-11-22

Codul ciclului de viata al ofertei 40

tara de origine FR

Curent primar nominal [A] 1000
Curent secundar nominal [A] 0.1
Putere aparenta secundara nominala [VA] 0.1
Clasa de acuratete 0.2S
Factor de limitare a supracurentului FS 10
Calibrata Da
Cu protectie la contact Da
inaltime deschidere [mm] 41..41
Latime deschidere [mm] 41..41
Diametrul de deschidere [mm] 41
Montare Snap Da
Cu sina de cupru Da
Conexiune secundara Conexiune cu fisa
Model Convertor de curent prin alimentare
Numarul de intrari primare 1
GTIN/EAN 3596032776510
Numarul vamal 8504312990
Continut / Unitate de comanda PC
Greutatea unitatii de ambalare [kg] 0.21
Lungimea unitatii de ambalare [m] 0.1
Latimea unitatii de ambalare [m] 0.06
Adancimea unitatii de ambalare [m] 0.04
Conformitate cu standardele
IEC
UL
Pret: 261,91 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/te-55-400-1000a>