



SOCOMEK TRANSFORMATOR DE CURENT TBA80 2000/5 CL.0,5 15VA

Transformatoarele de curent furnizeaza ca?tre secundar un curent standard, proportional cu curentul primar si adaptat la valoarea nominala? a dispozitivului asociat. Sunt echipate standard cu capace de borne detasabile si borne duble, permitand scurtcircuitarea secundarului fa?ra? niciun risc.

Acestea sunt montate folosind doua? console metalice insurubate sau, in anumite cazuri, printr-un dispozitiv de fixare sina? DIN cu cleme rapide. Conexiunile se fac prin suruburi sau prin borne fast-on. Clasa de precizie compatibila?

O gama? larga? de capacita?ti de inca?rcare si dimensiuni

Rapid si usor de instalat Deschidere 34x84

Curent nominal [A] 2000

Curent nominal secundar 5

Functia Masurare curent

Tip de curent AC

Tipul de produs Miez solid

Diametru intern 84x34

Iesire secundara Curent

Clasa de acuratete 0.5

Tip de conexiune Bloc terminal

Conformitatea cu standardele IEC61869-2

Personalizabil Nu

Codul UNSPSC 39121032

Codul IGCC 4186

Data intrarii in vigoare 2007-06-28

Codul ciclului de viata al ofertei 40

tara de origine DE

Curent primar nominal [A] 2000

Curent secundar nominal [A] 5

Putere aparenta secundara nominala [VA] 15

Clasa de acuratete 0.5
Factor de limitare a supracurentului FS 10
Calibrata Nu
Cu protectie la contact Nu
inaltime deschidere [mm] 34..34
Latime deschidere [mm] 84..84
Montare Snap Da
Cu sina de cupru Da
Conexiune secundara Conexiune cu surub
Model Convertor de curent prin alimentare
Numarul de intrari primare 1
GTIN/EAN 3596031883288
Numarul vamal 8504318090
Continut / Unitate de comanda PC
Greutatea unitatii de ambalare [kg] 0.8
Lungimea unitatii de ambalare [m] 0.103
Latimea unitatii de ambalare [m] 0.077
Adancimea unitatii de ambalare [m] 0.1
Conformitate cu standardele IEC
Pret: 661,67 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/transformator-de-curent-tba80-2000-5-cl-0-5-15va>