



### **KANLUX SENZOR DE MISCARE PIR ALER JQ ALER JQ-30-B**

Tensiune nominala [V] - 220-240 AC

Tip de senzor - PIR

unghiul de activare a senzorului [°] - H160/V20

Grad IP - 44

Garantie [ani] - 2

EAN13 - 5905339004611

Culoare - negru

Material - material din plastic

Inaltime [mm] - 75

Latime [mm] - 97

Greutate - 130g

Unitate de vanzare - piese

Cutie exterioara - 50

Tensiune nominala [V] - 220-240 AC

Frecventa nominala [Hz] - 50

Culoare - negru

Putere maxima [VA] - 1200

Grad IP - 44

Loc de montare - pentru montare pe perete

Clasa de protectie Impotriva socurilor electrice - II

Raza de actiune a senzorului [m] - max 12

unghiul de activare a senzorului [°] - H160/V20

Timp minim de functionare [s] - 8

Timp maxim de functionare [min] - 7

Sensor-operation time [second-minute] - 8-7

Tip de senzor - PIR

Setarea nivelului de intensitate luminoasa la care senzorul detecteaza miscarea [lx] - 3-2000

Micro-decalaj Intre contactele releului -

Interval de temperatura ambianta la care produsul poate fi expus [°C] - -20÷40

Tip de conexiune - bloc cu surub

Intervalul sectiunilor transversale ale cablurilor utilizate [mm<sup>2</sup>] - 1÷2,5

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3 41-922 Radzionkow Polska -

Pret: 34,92 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/senzor-de-miscare-pir-aler-jq-aler-jq-30-b>