Image not found or type



KANLUX SENZOR DE MISCARE PIR ALER JQ ALER JQ-30-B

Tensiune nominala [V] - 220-240 AC
Tip de senzor - PIR
unghiul de activare a senzorului [°] - H160/V20
Grad IP - 44
Garantie [ani] - 2
EAN13 - 5905339004611
Culoare - negru
Material - material din plastic
Inaltime [mm] - 75
Latime [mm] - 97
Greutate - 130g
Unitate de vanzare - piece
Cutie exterioara - 50
Tensiune nominala [V] - 220-240 AC
Frecventa nominala [Hz] - 50
Culoare - negru
Putere maxima [VA] - 1200
Grad IP - 44
Loc de montare - pentru montare pe perete
Clasa de protectie Impotriva socurilor electrice - II
Raza de actiune a senzorului [m] - max 12
unghiul de activare a senzorului [°] - H160/V20
Timp minim de functionare [s] - 8
Timp maxim de functionare [min] - 7
Sensor-operation time [second-minute] - 8-7
Tip de senzor - PIR
Setarea nivelului de intensitate luminoasa la care senzorul detecteaza miscarea [lx] - 3-2000

Micro-decalaj Intre contactele releului -
Interval de temperatura ambianta la care produsul poate fi expus [°C] - -20÷40
Tip de conexiune - bloc cu surub
Intervalul sectiunilor transversale ale cablurilor utilizate [mm2] - 1÷2,5
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3 41-922 Radzionkow Polska -
Pret: 35,21 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/senzor-de-miscare-pir-aler-jq-aler-jq-30-b