Image not found or type



KANLUX PLAFONIERA LED VARSO LED VARSO LED 18W-NW-L-SE

Kanlux VARSO LED este o familie de plafoniere ermetice cu o sursa de lumina LED integrata. Este o propunere excelenta atat pentru investitii (cooperative de locuit, hoteluri), cat si pentru gospodarii individuale In care este necesara o rezistenta sporita la umiditate (IP54). Pentru iluminarea unor zone deosebit de mari, oferim Kanlux VARSO HI cu o putere de 36 de wati, al carui flux luminos este de pana la 4.000 de lumeni. Nu uitati ca versiunile Kanlux VARSO cu senzori de miscare (SE) sunt de asemenea disponibile. Tensiune nominala [V] - 220-240 AC
Putere maxima [W] - 18
Fluxul luminos al corpului de iluminat [lm] - 1700
Durabilitate [h] - 20000
Temperatura de culoare [K] - 4000
Grad IP - 54
Garantie [ani] - 2
EAN13 - 5905339269805
Culoare - alb
Materialul carcasei - material din plastic
Materialul abajurului - material din plastic
Inaltime [mm] - 49
Latime [mm] - 278
Lungime [mm] - 278
Greutate - 910g
Unitate de vanzare - piece
Cutie exterioara - 20
Tensiune nominala [V] - 220-240 AC
Frecventa nominala [Hz] - 50
Culoare - alb
Putere maxima [W] - 18
Sursa de lumina cu LED integrata -

Fluxul luminos al corpului de iluminat [lm] - 1700
Unghi de iluminare [°] - 120
Numar de cicluri pornit/oprit - ?20000
Durabilitate [h] - 20000
Temperatura de culoare [K] - 4000
Uniformitate de culoare [SDCM] - ?6
Indice de redare a culorilor Ra - 80
Continut de mercur - nu
Tip de dioda - LED SMD
Posibilitate de conlucrare cu reostatul - nu
Culoarea luminii - alb
Clasa de protectie Impotriva socurilor electrice - II
Grad IP - 54
Interval de temperatura ambianta la care produsul poate fi expus [°C] - -20÷35
Loc de montare - pentru montare pe tavan
Tip de conexiune - bloc cu autoblocare
Intervalul sectiunilor transversale ale cablurilor utilizate [mm2] - 0,5-2,5
Raza de actiune a senzorului [m] - max 9
unghiul de activare a senzorului [°] - 360
Sensor-operation time [second-minute] - 5-5
Frecventa de lucru a senzorului [MHz] - 5,8
Tip de senzor - microunde
Wykrywanie ruchu - da
Micro-decalaj Intre contactele releului -
Reglare a sensibilitatii -
Setarea nivelului de intensitate luminoasa la care senzorul detecteaza miscarea [lx] - 2/10/50/off
Distanta minima de la obiectul iluminat - 0,5m
Eficienta luminoasa a lampii [lm/W] - 94
Fluxul luminos util al sursei de lumina ?use [lm] - 2200
Fluxul luminos util al sursei de lumina ?use [lm] - sub forma de sfera (360°)
Informatii suplimentare - Produs continator (CP)
Forma becului - patrat
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3 41-922 Radzionkow Polska -
Pret: 201,48 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/plafoniera-led-varso-led-varso-led-18w-nw-l-se