



### **KANLUX SENZOR DE MISCARE PIR MERGE-WT MERGE-WT-O-B**

MARGE - WT este un senzor de miscare IR care combina precizia, functionalitatea si rezistenta. Este o solutie ideala pentru controlul inteligent al luminii Intr-o forma compacta. Un unghi de detectare orizontal de 360° si o raza de detectie maxima de 8 metri asigura detectarea efectiva a miscarii In fiecare zona. Puteti regla durata luminii si nivelul de intensitate a luminii la care functioneaza senzorul. Avantajul senzorului este gradul sau ridicat de IP65, care permite aplicarea atat In interior, cat si In exterior, chiar si In conditii dificile.

Tensiune nominala [V] - 220-240 AC

Tip de senzor - PIR

unghiul de activare a senzorului [°] - H360

Grad IP - 65/20

Garantie [ani] - 2

EAN13 - 5905339373724

Culoare - negru

Material - material din plastic

Inaltime [mm] - 49

Diametru [mm] - 76

Greutate - 70g

Unitate de vanzare - piese

Cutie exterioara - 50

Tensiune nominala [V] - 220-240 AC

Frecventa nominala [Hz] - 50

Culoare - negru

Putere maxima [VA] - 1200

Grad IP - 65/20

Loc de montare - pentru Incastrare In tavan

Clasa de protectie Impotriva socurilor electrice - II

Raza de actiune a senzorului [m] - max 8

unghiul de activare a senzorului [°] - H360

Timp minim de functionare [s] - 10

Timp maxim de functionare [min] - 30

Sensor-operation time [second-minute] - 10-30

Tip de senzor - PIR

Setarea nivelului de intensitate luminoasa la care senzorul detecteaza miscarea [lx] - 3-2000

Micro-decalaj Intre contactele releului -

Interval de temperatura ambianta la care produsul poate fi expus [°C] - -20÷40

Tip de conexiune - bloc de conectare

Intervalul sectiunilor transversale ale cablurilor utilizate [mm<sup>2</sup>] - 0,75÷1,5

Dimensiunea orificiului de montaj [mm] - O63-66

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3 41-922 Radzionkow Polska -

Pret: 41,11 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/senzor-de-miscare-pir-merge-wt-merge-wt-o-b>