Image not found or type



KANLUX SENZOR DE MISCARE PIR MERGE-WT MERGE-WT-O-B

MARGE - WT este un senzor de miscare IR care combina precizia, functionalitatea si rezistenta. Este o solutie ideala pentru controlul inteligent al luminii Intr-o forma compacta. Un unghi de detectare orizontal de 360° si o raza de detectie maxima de 8 metri asigura detectarea efectiva a miscarii In fiecare zona. Puteti regla durata luminii si nivelul de intensitate a luminii la care functioneaza senzorul. Avantajul senzorului este gradul sau ridicat de IP65, care permite aplicarea atat In interior, cat si In exterior, chiar si In conditii dificile.
Tensiune nominala [V] - 220-240 AC
Tip de senzor - PIR
unghiul de activare a senzorului [°] - H360
Grad IP - 65/20
Garantie [ani] - 2
EAN13 - 5905339373724
Culoare - negru
Material - material din plastic
Inaltime [mm] - 49
Diametru [mm] - 76
Greutate - 70g
Unitate de vanzare - piece
Cutie exterioara - 50
Tensiune nominala [V] - 220-240 AC
Frecventa nominala [Hz] - 50
Culoare - negru
Putere maxima [VA] - 1200
Grad IP - 65/20
Loc de montare - pentru Incastrare In tavan
Clasa de protectie Impotriva socurilor electrice - II
Raza de actiune a senzorului [m] - max 8
unghiul de activare a senzorului [°] - H360

Timp minim de functionare [s] - 10
Timp maxim de functionare [min] - 30
Sensor-operation time [second-minute] - 10-30
Tip de senzor - PIR
Setarea nivelului de intensitate luminoasa la care senzorul detecteaza miscarea [lx] - 3-2000
Micro-decalaj Intre contactele releului -
Interval de temperatura ambianta la care produsul poate fi expus [°C] - -20÷40
Tip de conexiune - bloc de conectare
Intervalul sectiunilor transversale ale cablurilor utilizate [mm2] - 0,75÷1,5
Dimensiunea orificiului de montaj [mm] - O63-66
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3 41-922 Radzionkow Polska -
Pret: 41,45 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/senzor-de-miscare-pir-merge-wt-merge-wt-o-b