



KANLUX SENZOR DE MISCARE PIR ZONA ZONA FLAT-B/B

ZONA FLAT este senzorul de miscare cu profilul ultra-jos, conceput pentru instalare discreta in spatii moderne. Designul sau compact ii permite sa se integreze perfect in imprejurimi, fara a perturba estetica interiorului. Senzorul ofera o raza maxima de detectare a miscarii de 8 m si permite controlul complet al parametrilor - reglarea timpului de iluminare (de la 10 secunde la 15 minute), precum si setarea nivelului de intensitate a luminii inconjuratoare. Este o solutie ideala pentru controlul inteligent al luminii, combinand un design minimalist cu functionalitatea maxima. Tensiune nominala [V] - 220-240 AC

Tip de senzor - PIR

unghiul de activare a senzorului [°] - H360/V120

Grad IP - 20

Garantie [ani] - 2

EAN13 - 5905339373731

Culoare - negru

Material - material din plastic

Inaltime [mm] - 27

Diametru [mm] - 115

Greutate - 110g

Unitate de vanzare - piese

Cutie exterioara - 50

Tensiune nominala [V] - 220-240 AC

Frecventa nominala [Hz] - 50

Culoare - negru

Putere maxima [VA] - 2000

Grad IP - 20

Loc de montare - pentru montare pe tavan

Clasa de protectie impotriva socurilor electrice - II

Raza de actiune a senzorului [m] - max 6,5

unghiul de activare a senzorului [°] - H360/V120

Timp minim de functionare [s] - 10

Timp maxim de functionare [min] - 15

Sensor-operation time [second-minute] - 10-15

Tip de senzor - PIR

Setarea nivelului de intensitate luminoasa la care senzorul detecteaza miscarea [lx] - 3-2000

Micro-decalaj Intre contactele releului -

Interval de temperatura ambianta la care produsul poate fi expus [°C] - 5÷25

Tip de conexiune - bloc de conectare

Intervalul sectiunilor transversale ale cablurilor utilizate [mm²] - 0,75÷1,5

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3 41-922 Radzionkow Polska -

Pret: 40,13 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/senzor-de-miscare-pir-zona-zona-flat-b-b>