www.MATERIALE ELECTRICE.ro
Consiliere specializata



GEWISS RULOU AXIAL/MODUL VENETIAN EVO - 100-240 V C.A. - 50/60 HZ - 1 MODUL - CHORUSMART

Dispozitivele modulare ChoruSmart va permit sa creati combinatii infinite de dispozitive si rame, datorita unei game complete care acopera toate nevoile de proiectare, functionale si de instalare. Culori si finisaje: alb lucios, luminos si versatil.
Functii nelimitate in spatii compacte: gama ChoruSmart consta din butoane cu ½, 1 si 2 module basculante, pentru a optimiza spatiul in functie de nevoi si butoane axiale in versiunea EVO sau SMART, pentru a indeplini cele mai recente cerinte.
Cuplaj frontal: cuplajul frontal permite asamblarea si eliberarea rapida si usoara a componentelor, fara a fi necesara indepartarea suportului, care este acelasi pentru toate placile si cutiile. Descriere Comutator axial jaluzele
Alimentare electrica 100 ÷ 240 V C.A. - 50/60 Hz
Nr. module 1
Nr. canale de intrare 2
Comanda locala Prin 2 butoane frontale (pentru a finaliza cu tasta buton)
Tensiune canal intrare auxiliara 100 ÷ 240 V C.A. - 50/60 Hz
Temperatura de stocare -25 ÷ +70 °C
Nr. de canale de intrare LED -
Temperatura de functionare -5 ÷ +45 °C
Tensiunea canalelor de intrare LED -
Umiditate relativa (necondensata) Max. 93%
Nr. canale de iesire 2
Semnalizare cu lumina frontala LED albastru
Contacte iesire n. 2 x 2,3 A cos? 0,6
Borne de cablare Continut
Lampi cu halogen incandescent de 240 V c.a. -
Capacitate de strangere borne cabluri torsadate (mm^2) Max 1,5
Lampi LED de 240 V c.a. -

Capacitate de strangere a bornelor cabluri solide (mm²) Max 1,5
Sarcini pilotate de la transformatoare electronice 240 V c.a. -
Context Locuri interioare uscate
Lampi fluorescente de 240 V -
Grad de protectie IP IP20 (cu buton)
Controlul sarcinii -
Standard 2014/35/EU (LVD), 2014/30/EU (EMC), 2011/65/EU + 2015/863 (RoHS), EN 60669-2-1, EN 60669-1, EN IEC 63000
Ware Number 85365080
Pret: 212,42 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/rulou-axial-modul-venetian-evo-100-240-v-c-a-50-60-hz-1-modul-chorusmart