



### **GEWISS RULOU AXIAL/MODUL VENETIAN EVO - 100-240 V C.A. - 50/60 HZ - 2** **MODUL - CHORUSMART**

Dispozitivele modulare ChoruSmart va permit sa creati combinatii infinite de dispozitive si rame, datorita unei game complete care acopera toate nevoile de proiectare, functionale si de instalare. Culori si finisaje: alb lucios, luminos si versatil.

Functii nelimitate in spatii compacte: gama ChoruSmart consta din butoane cu ½, 1 si 2 module basculante, pentru a optimiza spatiul in functie de nevoi si butoane axiale in versiunea EVO sau SMART, pentru a indeplini cele mai recente cerinte.

Cuplaj frontal: cuplajul frontal permite asamblarea si eliberarea rapida si usoara a componentelor, fara a fi necesara indepartarea suportului, care este acelasi pentru toate placile si cutiile. Descriere Comutator axial jaluzele

Alimentare electrica 100 ÷ 240 V C.A. - 50/60 Hz

Nr. module 2

Nr. canale de intrare 2

Comanda locala Prin 2 butoane frontale (pentru a finaliza cu tasta buton)

Tensiune canal intrare auxiliara 100 ÷ 240 V C.A. - 50/60 Hz

Temperatura de stocare -25 ÷ +70 °C

Nr. de canale de intrare LED -

Temperatura de functionare -5 ÷ +45 °C

Tensiunea canalelor de intrare LED -

Umiditate relativa (necondensata) Max. 93%

Nr. canale de iesire 2

Semnalizare cu lumina frontala LED albastru

Contacte iesire n. 2 x 2,3 A cosφ 0,6

Borne de cablare Continut

Lampi cu halogen incandescent de 240 V c.a. -

Capacitate de strangere borne cabluri torsadate (mm²) Max 1,5

Lampi LED de 240 V c.a. -

Capacitate de strangere a bornelor cabluri solide (mm<sup>2</sup>) Max 1,5

Sarcini pilotate de la transformatoare electronice 240 V c.a. -

Context Locuri interioare uscate

Lampi fluorescente de 240 V -

Grad de protectie IP IP20 (cu buton)

Controlul sarcinii -

Standard 2014/35/EU (LVD), 2014/30/EU (EMC), 2011/65/EU + 2015/863 (RoHS), EN 60669-2-1, EN 60669-1, EN IEC 63000

Ware Number 85365080

Pret: 233,06 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/rulou-axial-modul-venetian-evo-100-240-v-c-a-50-60-hz-2-modul-chorusmart>