

GEWISS DISPOZITIV DE ACTIONARE COMUTATOR CONECTAT CU MASURARE ENERGIE - 100-240VAC 50/60 HZ - NO 16A(AC1) 240 AC - 1 MODULO - SATIN NATURAL BEJ - CHORUSMART

Sistemul conectat, bazat pe protocolul wireless Zigbee, ofera o gama completa de solutii pentru case inteligente si birouri mici, care sunt potrivite atat pentru cladiri noi, cat si pentru renovari. Va permite sa controlati siguranta, confortul si consumul, printr-o experienta unica a utilizatorului, utilizand APLICAtIA Home Gateway si placile EGO Smart. Sistemul se integreaza cu platformele Google Home IoT, Amazon Alexa si IFTTT si toate functiile pot fi controlate cu asistentii vocali Google si Alexa. Culoare Bej satinat natural
Contacte iesire 1 NA 16A (AC1) 240 V ca
Alimentare electrica 100 ÷ 240 V C.A. - 50/60 Hz
Nr. module 1
Nr. canale de iesire 1
Conexiuni radio Zigbee (IEEE 802.15.4)
Temperatura de functionare -5 ÷ +45 °C
Umiditate relativa (necondensata) Max. 93%
Putere de iesire Zigbee 10 dBm
Borne de cablare Continut
Capacitate de strangere borne cabluri torsadate (mm^2) Max 2,5
Capacitate de strangere a bornelor cabluri solide (mm^2) Max 2,5
Categorie Dispozitiv de actionare cu 1 canal cu contor de energie
Nr. canale de intrare 1 (pentru replicarea comenzii locale sau trimiterea de comenzi Zigbee suplimentare)
Tensiune de intrare Tensiune de alimentare de la retea
Grad de protectie IP IP20
Lampi cu halogen incandescent de 240 V c.a. 1920 W
Lampi LED de 240 V c.a. 200 W
Sarcini pilotate de la transformatoare electronice 240 V c.a. 500 VA
Culoare LED Albastru

Comanda locala Utilizarea butonului frontal
Sursa de alimentare a placii EGO SMART Da
Extensie de control Zigbee daca este instalata pe o placa EGO SMART (functie de SCHIMBARE) Da (1 comanda Zigbee)
Dimensiuni masurate Putere activa, energie consumata
Functii Controlul temporizat al sarcinii, masoara consumul, deconectarea sarcinii dupa depasirea pragului.
Ware Number 85389099
Pret: 269,82 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/dispozitiv-de-actionare-comutator-conectat-cu-masurare-energie-100-240vac-50-60-hz-no-16a-ac1-240-ac-1-modulo-satin-natural-bej-chorusmart