

GEWISS COMUTATOR BIDIRECTIONAL 1P 250V C.A. - BORNE DE CABLARE RAPIDA - 16AX ILUMINABILE - CU DIFUZOR - 2 MODULE - ALB SATINAT - CHORUSMART

Dispozitivele modulare CHORUSMART fac posibila crearea unei combinatii infinite intre dispozitive si rame, datorita unei game complete care poate satisface toate cerintele de proiectare, functionale si de instalare. Culori si finisaje: alb satinat, distinctiv si elegant. Functii
nelimitate in spatii reduse: gama ChoruSmart consta din butoane basculante cu 1½, 1 si 2 module, pentru a optimiza spatiul dupa cum este necesar, si chei axiale in versiunea EVO sau SMART, pentru a satisface chiar si cele mai moderne nevoi. Cuplaj
frontal: cuplajul frontal face operatiunile de asamblare si eliberare a componentelor simple si rapide, permitand finalizarea acestora fara indepartarea suportului, unice pentru toate placile si fructele. Categorie intrerupator
Butonul automat Cu lampa difuzoare
Culoare Alb satinat
Descriere 1P - 16AX iluminabil
Tensiune 250 V
Standard EN 60669-1
Rezistenta la tensiunea de test 2000 V la 50 Hz timp de 1 minut
Puterea nominala a lampilor cu LED 230V 200 W
Rezistenta izolatiei >5 MOhm
Borne de cablare Rapid, cu arc
Comutator de functionare prelungit (nr. de modificari de pozitie) 40.000 la In 250 V c.a. cos?=0,6
Termo-presiune cu bila 125 °C
Test de incercare cu fir incandescent 850 °C
Prinderea bornei la tractiunea cablului > 50 N
Capacitate de strangere borne cabluri torsadate (mm²) min. 0,75 - max. 2x2,5
Capacitate de strangere a bornelor cabluri solide (mm²) min. 0,5 - max. 2x2,5
Nr. module 2

Material Tehnopolimer
Electrocod 0130
Ware Number 85365080
Pret: 61,67 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/comutator-bidirectional-1p-250v-c-a-borne-de-cablare-rapida-16ax-iluminabile-cu-difuzor-2-module-alb-satinat-chorusmart