



GEWISS MODUL VARIATOR TACTIL - 100-240 V C.A. - 50/60 HZ - 1 MODUL - CHORUSMART

Dispozitivele modulare ChoruSmart fac posibila crearea unei combinatii infinite intre dispozitive si rame, datorita unei game complete care poate satisface toate cerintele de proiectare, functionale si de instalare. Culori si finisaje: negru satinat, elegant si clasic. Functii nelimitate in spatii reduse: gama ChoruSmart consta din butoane basculante cu 1½, 1 si 2 module, pentru a optimiza spatiul dupa cum este necesar, si chei axiale in versiunea EVO sau SMART, pentru a satisface chiar si cele mai moderne nevoi. Cuplaj frontal: cuplajul frontal face operatiunile de asamblare si eliberare a componentelor simple si rapide, permitand finalizarea acestora fara indepartarea suportului, unice pentru toate placile si fructele. Descriere Dimmer touch

Alimentare electrica 100 ÷ 240 V C.A. - 50/60 Hz

Nr. module 1

Nr. canale de intrare 2

Comanda locala Prin 2 zone tactile frontale (trebuie completate cu rama ICE Touch)

Tensiune canal intrare auxiliara 100 ÷ 240 V C.A. - 50/60 Hz

Temperatura de stocare -25 ÷ +70 °C

Nr. canale de iesire 1

Temperatura de functionare -5 ÷ +45 °C

Umiditate relativa (necondensata) Max. 93%

Lampi cu halogen incandescent de 240 V c.a. 4 ÷ 150 W

Semnalizare cu lumina frontala LED albastru

Lampi LED de 240 V c.a. 4-150 W (max. 10 lampi)

Borne de cablare Continut

Sarcini pilotate de la transformatoare electronice 240 V c.a. 4 ÷ 150 VA (240 V ac)

Capacitate de strangere borne cabluri torsadate (mm²) Max 1,5

Lampi fluorescente de 240 V -

Capacitate de strangere a bornelor cabluri solide (mm²) Max 1,5

Controlul sarcinii Bord de fuga

Context Locuri interioare uscate

Element de semnalizare acustica Buzzer

Grad de protectie IP IP20 (cu placa montata)

Standard 2014/35/EU (LVD), 2014/30/EU (EMC), 2011/65/EU + 2015/863 (RoHS), EN 60669-2-1, EN 60669-1, EN IEC 63000

Ware Number 85365080

Pret: 530,80 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/modul-variator-tactil-100-240-v-c-a-50-60-hz-1-modul-chorusmart>