



GEWISS MODUL DUPLICATOR CU COMANDA TACTILA PENTRU VARIATOR
TACTIL/COMUTATOR CU ROLE - 100-240 V C.A. - 50/60 HZ - MODUL I -
CHORUSMART

Dispozitivele modulare ChoruSmart va permit sa creati combinatii infinite de dispozitive si rame, datorita unei game complete care acopera toate nevoile de proiectare, functionale si de instalare. Culori si finisaje: alb lucios, luminos si versatil.

Functii nelimitate in spatii compacte: gama ChoruSmart consta din butoane cu ½, 1 si 2 module basculante, pentru a optimiza spatiul in functie de nevoi si butoane axiale in versiunea EVO sau SMART, pentru a indeplini cele mai recente cerinte.

Cuplaj frontal: cuplajul frontal permite asamblarea si eliberarea rapida si usoara a componentelor, fara a fi necesara indepartarea suportului, care este acelasi pentru toate placile si cutiile. Descriere Modul auxiliar tactil 2 comenzi

Alimentare electrica 100 ÷ 240 V C.A. - 50/60 Hz

Nr. module 1

Nr. canale de intrare -

Comanda locala Prin 2 zone tactile frontale (trebuie completate cu rama ICE Touch)

Tensiune canal intrare auxiliara -

Temperatura de stocare -25 ÷ +70 °C

Nr. canale de iesire 2

Temperatura de functionare -5 ÷ +45 °C

Contacte iesire -

Umiditate relativa (necondensata) Max. 93%

Lampi cu halogen incandescent de 240 V c.a. -

Semnalizare cu lumina frontala LED albastru

Lampi LED de 240 V c.a. -

Borne de cablare Continut

Sarcini pilotate de la transformatoare electronice 240 V c.a. -

Capacitate de strangere borne cabluri torsadate (mm²) Max 1,5

Lampi fluorescente de 240 V -

Capacitate de strangere a bornelor cabluri solide (mm²) Max 1,5

Controlul sarcinii -

Context Locuri interioare uscate

Element de semnalizare acustica Buzzer

Grad de protectie IP IP20 (cu placa montata)

Standard 2014/35/EU (LVD), 2014/30/EU (EMC), 2011/65/EU + 2015/863 (RoHS), EN 60669-2-1, EN 60669-1, EN IEC 63000

Ware Number 85389099

Pret: 395,66 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/modul-duplicator-cu-comanda-tactila-pentru-variator-tactil-comutator-cu-role-100-240-v-c-a-50-60-hz-modul-i-chorusmart>