

ETI SEPARATOR CU FUZIBILE ETI KVL-B-00 3P M8-M8, NH00, 3P, 160 A, 690 V AC

ETI 001690910, model KVL-B-00 3p M8-M8, este un separator tripolar cu fuzibile NH00, pentru montaj pe bare. Curentul opera?ional indicat pentru categoria AC-21 la 690 V este 160 A. Varianta de racordare se identific? prin modelul KVL-B-00 3p M8-M8.

Caracteristici tehnice

- Cod ETI: 001690910.
- M?rime fuzibile: NH00; num?r de poli: 3.
- Curent opera?ional AC-21 la 690 V: 160 A.
- Tensiune maxim? opera?ional? AC: 690 V.
- Tensiune opera?ional? DC: 440 V.
- Categorii de utilizare: AC-21B, AC-22B, AC-23B, DC-21B, DC-22B.
- Montaj pe bare; grad de protec?ie IP20.
- Racordare: KVL-B-00 3p M8-M8.
- Curent condi?ionat de scurtcircuit Inc: 120 kA, cu protec?ia coordonat? prescris?.

Func?ionare ?i alegere

Separatorul permite comutarea ?i separarea circuitului, iar protec?ia la supracurent depinde de fuzibilele montate ?i de coordonarea ansamblului. Se verific? m?rimea NH, categoria de utilizare, tensiunea ?i puterea disipat? de cartu?e. Curentul condi?ionat Inc nu reprezint? o capacitate de rupere independent? de fuzibile.

Exemple de utilizare

- Echiparea unui circuit tripolar cu fuzibile NH00, în limita de 160 A la 690 V ?i categoria AC-21, conform proiectului.
- Înlocuirea separatorului KVL-B-00 3p M8-M8, cu verificarea barelor, racordurilor ?i protec?iei coordonate la scurtcircuit.

Întreb?ri frecvente

1. Valoarea Inc înseamn? c? aparatul întrerupe singur orice scurtcircuit?

Nu. Este un curent condi?ionat de scurtcircuit pentru ansamblul coordonat cu protec?ia prescris?. Se verific? fuzibilele ?i condi?iile de utilizare din documenta?ie.

2. Se poate utiliza acela?i curent nominal pentru orice sarcin??

Valoarea 160 A este indicat? în fi?? pentru AC-21 la 690 V. Alte sarcini, categorii sau tensiuni trebuie verificate separat.

Documenta?ie: Fi?? oficial? ETI pentru codul 001690910: https://www.etigroup.eu/products-services/001690910

Pret: 243,14 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/separator-cu-fuzibile-eti-kvl-b-00-3p-m8-m8-nh00-3p-160-a-690-v-ac-47163