

ETI RELEU MONITORIZARE CURENT PRI-51/8, 0,8–8 A AC, ETI

ETI PRI-51/8, cod 002471819, supravegheaz? curentul alternativ într-un circuit monofazat ?i comut? ie?irea la pragul reglat.

Caracteristici tehnice

- Interval monitorizat: 0,8–8 A AC.
- Alimentare: 24–240 V AC, 50/60 Hz, sau 24 V DC.
- Temporizare: 0,5–10 s; histerezis 5%.
- Ie?ire: 1 contact comutator, 8 A AC1.
- Montaj pe ?in? DIN; l??ime de un modul.

Func?ionare ?i alegere

Pragul se alege dup? curentul normal al receptorului. Temporizarea evit? reac?iile la dep??iri scurte; pentru curen?i mai mari se folose?te un transformator de curent dimensionat corespunz?tor.

Exemple de utilizare

- Detectarea întreruperii consumului unui înc?lzitor electric.
- Supravegherea consumului unui motor sau ventilator prin circuitul de comand?.

Întreb?ri frecvente

1. Intervalul de m?surare este acela?i cu sarcina contactului?

Nu. 0,8–8 A reprezint? curentul supravegheat, iar 8 A AC1 caracterizeaz? ie?irea releului.

2. La ce ajut? temporizarea?

Permite ignorarea unor varia?ii scurte ale curentului, în limita reglajului de 0,5–10 secunde.

Documenta?ie: Catalogul tehnic oficial ETI ETIREL, cod 002471819

Pret: 216,99 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/releu-monitorizare-curent-pri-51-8-0-8-8-a-ac-eti-eti-002471819