

ETI SIGURAN?? FUZIBIL? ETI DII DZ, 10 A, 500 V AC, 002312104

ETI 002312104, model DII DZ/gF 10A/500V, este un cartu? fuzibil DII, caracteristic? DZ, pentru protec?ia cablurilor. Are curent nominal 10 A ?i tensiune nominal? 500 V AC, cu capacitate de rupere 50 kA.

Caracteristici tehnice

- Cod ETI: 002312104; model DII DZ/gF 10A/500V.
- M?rime: DII; tip de fuzibil: D.
- Curent nominal: 10 A.
- Tensiune nominal? AC: 500 V.
- Caracteristic? timp–curent: DZ.
- Capacitate de rupere AC: 50 kA.
- Tensiune nominal? DC: 250 V.
- Capacitate de rupere DC: 8 kA.
- Putere disipat? nominal?: 3.4 W.
- Standard de referin??: DIN EN 60269-1, DIN EN 60269-3.

Func?ionare ?i alegere

Cartu?ul întrerupe supracuren?ii din domeniul caracteristicii declarate. Se verific? tensiunea, curentul, capacitatea de rupere, curba timp–curent ?i coordonarea cu aparatele din circuit. M?rimea mecanic? ?i puterea disipat? trebuie s? fie compatibile cu soclul.

Exemple de utilizare

- Înlocuirea codului 002312104 într-un circuit AC de 500 V, cu protec?ie 10 A ?i caracteristic? DZ, dup? verificarea coordon?rii.
- Echiparea unui circuit compatibil cu soclu DII, dac? proiectul confirm? referin?a ?i capacitatea de rupere 50 kA.

Întreb?ri frecvente

1. Tensiunea nominal? este aceea?i în AC ?i DC?

Nu. Fi?a codului 002312104 indic? 500 V AC ?i 250 V DC. Capacitatea de rupere este 50 kA în AC ?i 8 kA în DC; se folosesc valorile corespunz?toare circuitului.

2. Capacitatea de rupere este curentul normal de func?ionare?

Nu. 10 A este curentul nominal al cartu?ului. 50 kA descrie nivelul de curent de defect pe care îl poate întrerupe în condi?iile nominale.

Documenta?ie: Fi?? oficial? ETI, referin?a 002312104: https://www.etigroup.eu/products-services/002312104

Pret: 2,12 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/siguranta-fuzibila-eti-dii-dz-10-a-500-v-ac-002312104-54995