

ETI SOCLU FUZIBIL ETI DIII E33 63A EZN 1P+ZP, DIII, 63 A, 1P, ?IN? DIN

ETI 002323028, model DIII E33 63A EZN 1p+ZP, este un soclu pentru cartu?e fuzibile D, m?rimea DIII, cu filet E33. Are 1 poli ?i curent nominal 63 A. Varianta se monteaz? pe ?in? DIN de 35 mm ?i include capac de protec?ie ZP.

Caracteristici tehnice

- Cod ETI: 002323028; model DIII E33 63A EZN 1p+ZP.
- M?rime: DIII; filet E33.
- Curent nominal al soclului: 63 A; num?r de poli: 1.
- Tensiune nominal? AC: 500 V.
- Tensiune nominal? DC: 500 V.
- Montaj: ?in? DIN 35 mm.
- Compatibilitate: cartu?e fuzibile D, m?rimea DIII.
- Standard de referin??: IEC 60269.
- Variant? cu capac de protec?ie ZP.

Func?ionare ?i alegere

Soclul sus?ine ?i conecteaz? cartu?ul fuzibil compatibil. Curentul protec?iei se stabile?te prin cartu? ?i calibrarea soclului, în limitele curentului nominal al ansamblului. Se verific? filetul, m?rimea, conductorul, disiparea ?i starea contactelor înainte de montaj.

Exemple de utilizare

- Realizarea unui circuit cu cartu? DIII/E33, pân? la 63 A în limita soclului, cu montaj pe ?in? DIN de 35 mm.
- Înlocuirea modelului DIII E33 63A EZN 1p+ZP, cod 002323028, cu p?strarea tipului de montaj ?i a capacului de protec?ie ZP.

Întreb?ri frecvente

1. Curentul soclului este ?i curentul obligatoriu al siguran?ei?

Nu. 63 A reprezint? limita nominal? a soclului. Curentul cartu?ului ?i calibrarea se aleg dup? circuit ?i conductoare.

2. Care este diferen?a dintre EZN ?i EZV?

În catalogul acestei game, EZN este pentru montaj pe ?in?, iar EZV pentru montaj cu ?uruburi. Sufixul ZP indic? varianta cu capac de protec?ie.

Documenta?ie: Fi?? oficial? ETI: https://www.etigroup.eu/products-services/002323028 ; catalog D, tabel EZN/EZV: https://www.etigroup.eu/images/product_db/documents/en-GB/D_ENG.pdf

Pret: 28,43 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/soclu-fuzibil-eti-diii-e33-63a-ezn-1p-zp-diii-63-a-1p-sina-din-55080