

ETI SIGURAN?? FUZIBIL? ETI NH000 AM, 40 A, 690 V AC, 004181410

ETI 004181410, model NH000 aM 40A/690V, este un cartu? fuzibil NH000, caracteristic? aM, pentru circuite de motor. Are curent nominal 40 A ?i tensiune nominal? 690 V AC, cu capacitate de rupere 100 kA.

Caracteristici tehnice

- Cod ETI: 004181410; model NH000 aM 40A/690V.
- M?rime: NH000; tip de fuzibil: NH.
- Curent nominal: 40 A.
- Tensiune nominal? AC: 690 V.
- Caracteristic? timp–curent: aM.
- Capacitate de rupere AC: 100 kA.
- Semnalizare: indicator combinat al st?rii fuzibilului.
- Putere disipat? nominal?: 2 W.
- Standard de referin??: VDE 0636-2011.

Func?ionare ?i alegere

Caracteristica aM este pentru protec?ia la scurtcircuit a circuitelor de motor. Protec?ia la suprasarcin? se realizeaz? separat. Se verific? pornirea motorului, coordonarea cu contactorul ?i releul de suprasarcin?, precum ?i curentul de scurtcircuit disponibil.

Exemple de utilizare

- Înlocuirea codului 004181410 într-un circuit AC de 690 V, cu protec?ie 40 A ?i caracteristic? aM, dup? verificarea coordon?rii.

- Echiparea unui circuit compatibil cu soclu NH000, dac? proiectul confirm? referin?a ?i capacitatea de rupere 100 kA.

Întreb?ri frecvente

1. Asigur? singur? ?i protec?ia la suprasarcin??

Caracteristica aM are domeniu par?ial de protec?ie. Este necesar? coordonarea cu protec?ia la suprasarcin? prev?zut? în proiect.

2. Ce trebuie verificat la înlocuire?

Pentru 004181410 se verific? m?rimea NH000, curentul 40 A, tensiunea 690 V AC, caracteristica aM, capacitatea de rupere ?i coordonarea energetic?.

Documenta?ie: Fi?? oficial? ETI, referin?a 004181410: https://www.etigroup.eu/products-services/004181410

Pret: 28,02 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/siguranta-fuzibila-eti-nh000-am-40-a-690-v-ac-004181410-56059